


Miniafbryder + Lysdæmper - til profilerede LED-strips - 12/24V.



Produktkode:

Reference: 2680-TC

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 2680-TC
Nominel effekt: DC12V -96W / DC24V-144W
Nominel spænding: DC 12-24V
Byggemateriale: Termoplast
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 53x11mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (er): 0,2s
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

Touch switch + lysdæmper, der giver dig mulighed for at tænde og slukke **12 og 24 volt** LED strips placeret i aluminiumsprofiler og desuden regulere lysintensiteten fra 100% til slukket. Enheden er placeret inde i profilen og registrerer takket være en optisk sensor, når fingeren trykkes på diffuseren.

Nem tilslutning ved hjælp af hurtig tilslutning, uden behov for lodning. **HAR EN HUKOMMELSE.**

Produkt beskrivelse:

Mini switch + Dimmer - til LED strips i 12 / 24V profil.

Bryter + berøringsregulator (dæmper), som tillader regulering af tænding og slukning af **12 og 24 volt** LED-strimler, som er monteret i aluminiumsprofiler, og også regulering af lysstyrken fra 100% til slukning.

Den berøringsfølsomme PCB-reguleringskontakt med hukommelse er en avanceret elektronisk enhed, der er designet til at levere en mere avanceret og personlig belysningsoplevelse i hjem og virksomheder. Denne kontakt anvender en innovativ berøringsteknologi, der gør det muligt for brugerne at justere lysstyrken med et enkelt og let tryk på kontaktens berøringsfølsomme overflade.

Denne berøringsfølsomme PCB-reguleringskontakt med hukommelse er kompatibel med **12V eller 24V DC** lavspændingsbelysningssystemer, hvilket gør den til en yderst alsidig belysningsløsning til en bred vifte af anvendelser. Den har en maksimal belastningskapacitet på **96 watt ved 12V og 144 watt ved 24V.**

En af de mest bemærkelsesværdige funktioner ved den berøringsfølsomme PCB-reguleringskontakt med hukommelse er dens indbyggede hukommelsesfunktion. Denne hukommelsesfunktion gør det muligt for den at huske den sidste lysindstilling, der blev indstillet af brugeren, hvilket betyder, at man ikke behøver at justere lysstyrken hver gang lyset tændes. Hukommelsesfunktionen er også meget nyttig i scenarier, hvor en bestemt lysindstilling er påkrævet til specifikke aktiviteter.

Desuden har den berøringsfølsomme PCB-reguleringskontakt med hukommelse en integreret printkort (PCB), som er en elektronisk komponent, der giver pålidelig og stabil ydeevne under alle forhold. Dette sikrer, at kontakten fungerer effektivt og sikkert i en længere periode.

Den berøringsfølsomme PCB-reguleringskontakt med hukommelse er meget nem at bruge:

- Når strimlen er tilsluttet, er den slukket.
- Ved kort tryk tænder eller slukker enheden strimlen (et tryk for at tænde og et andet for at slukke).
- Ved langt tryk tillader enheden gradvis justering af strimmelens lysstyrke, fra slukket til 100% lysstyrke.

Tænd, sluk og juster lysstyrken på din LED-strimmel med total lethed, selv bag de gennemsigtige plastikdæksler på LED-profilerne.

Yderligere billeder:

