

Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - 5700K - ALL IN ONE



Tuotekoodi:

Viite: 90861

Tekniset tiedot:

SKU: 90861
Teho: 100w Chip
Jännite: DC 3.7V - 10000mAH
Väriämpötila-Kelvin: 5700K
CRI -Värintoistoindeksi: 80
Kotelo: Alumiini + lasi
Lumen-Lm: 3600
LED-tyyppi: SMD 2835 OSRAM CHIP
Säteenkulma (°): Adjustable Angle: 60° - 90° - 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 190Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP65
Pituus (mm):
Lämpötila (°C): -10°C ~ +45°C
Lisäinformaatio: Panel 7w Polycrystalline
Akun materiaali: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 10Ah - (10000mAH).
Charge&Discharge: 2500 Times
Purkausaika (h): 13H
Ohjaustilat: OHJAUSNUPPI + INFRAPUNA
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (UE-2019/2015): A
Takuu (vuotta): 3
Syttymisaika: M1: 100% □5H□+20% Till dawn -M2: 60% Till dawn - M3: 20%+
PIR Till dawn - T : 100% □2H□+back to previous mode

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Tämä **Professional Aurinko Led Valonheitin SOLCELLE 100W ALL IN ONE**, on säädettävä kulma tarpeidesi mukaan. Paneeli, jossa on integroitu akku. Valmistettu **OSRAM**-sirujen avulla.

Solar **-aurinkoprojektori**a ei tarvitse kytkeä sähköverkkoon, ja sen asennus ja käyttö on hyvin yksinkertaista, joten päivänvalon aikana paneeli saa virtaa ja lataa valonheittimeen integroidun akun. Se sisältää **ohjelmoitavan ohjauspaneelin**.

Aloita säästäminen nyt!

Tuotteen Kuvaus:

Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - ALL IN ONE - 5700K

Aurinko LED Valonheitin SOLCELLE ALL IN ONE - 100W CHIP OSRAM - viileän valkoisella valolla **5700k**, ilman sähkövirtaa, täysin itsenäinen monikiteisen aurinkopaneelin kanssa.

Aurinko-LED-projektorissa on kaukosäädin ohjelmointia varten. Sen akku on litiumia, jonka kapasiteetti ja kestävyys on suuri.

Yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen **säädettävä kulma**, jota voidaan käyttää eri alueiden valaisemiseen valaistusasteen mukaan.

Lisäksi siinä on **liiketunnistin**, joka pystyy havaitsemaan minkä tahansa henkilön pienimmänkin läsnäolon.

Kaukosäätimen yksinkertainen käyttö: MERKKIVALO PUNAISELLA LED-VALAISELLA:

- M1: Viikkuu kerran.
- M2: Viikkuu kahdesti.
- M3: Viikkuu kolme kertaa.
- T: Viikkuu neljä kertaa

VALOTUSTILA:

- M1: LED-valaisimen kirkkaus 100 %:ssa 5 tunnin ajan, jonka jälkeen se laskee 20 %:iin aamunkoittoon asti.
- M2: LED-valaisimen kirkkaus 60 %:n kirkkaudella alusta aamunkoittoon.
- M3: LED-valaisimen kirkkaus 20 %, anturi havaitsee liikkeen ja lisää kirkkauden 100 %:iin.
- T: LED-valaisimen kirkkaus 100 % 2 tunnin ajan, sitten palaa aiemmin tallennettuun ohjelmointiin (M1-M2-M3).

Asennusta suositellaan alueille, joissa paikka sallii suurimman mahdollisen määrän auringonvalotunteja aurinko-LED-valaisimen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

SOLAR LED 100W ALL IN ONE -ulkon valonheittimen käyttö:

Huomautus: Tuote voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Varmista, että käytät viimeisintä teknistä tietolehtistä.

- Puutarhat
- Parker
- Neliöt
- Kiertoliittymät
- Kentät
- polkuja

Luotettavuutensa, tehonsa ja kestävyytensä ansiosta sitä voidaan käyttää kaikenlaisissa ulkoasennuksissa. Se tarjoaa korkealaatuisen valaistuksen.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

