Fiche Technique

Détecteur Crépusculaire PRO IP67

Codes produits :

Référence: 3777PRO

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : 3777PRO
Puissance nominale : 1000W Tungsten, 1800VA Ballast
Tension Nominale: 105V - 305V
Matériaux de construction: Thermoplastique ignifuge
Certificats: CE-RoSH-UL773
Indice Protection: IP66
Heures de fonctionnement LED diode (H): 50.000
Dimensions (mm): Ø 84mm x H 66mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (ºC): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 3
Durée: 6Lx On - 50Lx Off

Brève description du produit :

La **série - PROFESSIONAL - de nos photocontrôleurs** est applicable pour contrôler l'activation / la désactivation de l'éclairage public professionnel, de l'éclairage de jardin extérieur, de l'éclairage de bâtiment extérieur, en fonction du niveau d'éclairage ambiant naturel.

Description du produit:

Détecteur Crépusculaire PRO IP67

Ce **Détecteur Extérieur Crépusculaire** permet d'allumer / éteindre l'éclairage en fonction de l'environnement.

La plage de régulation de la sensibilité qu'il prend en charge va de 6 à 50 lux.

Son utilisation est idéale pour la signalisation routière, les éclairages de jardin, etc.

Ce **Détecteur** permet d'allumer **automatiquement** l'éclairage, à l'intérieur et à l'extérieur, au crépuscule et de l'éteindre automatiquement à l'aube. Cela permet à votre installation de savoir si elle est sans lumière extérieure et ainsi de pouvoir automatiser davantage l'éclairage de votre installation.

Ce produit fournit des terminaux à verrouillage qui répondent aux exigences de la norme ANSI C136.10-1996 et de la norme relative aux photocontrôleurs de type enfichable destinés à être utilisés avec un éclairage de zone (UL773, 4e édition, datée du 19 janvier 1995). certifié par Intertek).

Opération

Le **capteur détecte** l'heure du coucher du soleil ou du crépuscule (réduction du niveau de lumière) et fournit du courant (phase 220 V ca) à la sortie pour connecter les lampes à LED. De la même manière, l'aube interrompt la connexion à la sortie du courant électrique avec la déconnexion ultérieure des lampes à LED.

Ce produit est conçu avec des circuits électroniques avec capteur à photodiode et un paratonnerre (MOV) est fourni. Votre réponse la plus rapide avec un délai de 3 à 20 secondes offre une fonction facile à tester.

Surtout, ce modèle fournit une large plage de tension pour les applications client sous presque des alimentations.

De plus, un délai prédéterminé de 3 à 20 secondes pourrait empêcher un dysfonctionnement dû à des projecteurs ou à des éclairs nocturnes.

Avantages par rapport aux autres systèmes

C'est un **système** de régulation **automatique**. Si une horloge / minuterie est simplement utilisée pour allumer et éteindre l'éclairage de nuit extérieur, cela ne correspond pas aux variations de niveaux d'éclairage causées par les conditions météorologiques locales ou à la variation de l'heure du crépuscule et de l'aube tout au long de la journée. année, ainsi que le changement d'heure en été et en hiver.

L'assemblage

L'assemblage est très facile:

Éteindre le pouvoir; Le neutre (Neutre / N) est commun au capteur et à la lampe / au projecteur, la phase étant connectée au fil de capteur identifié (Live / L) et à la sortie où la lampe est normalement connectée. Il doit être placé de sorte qu'il ne reçoive pas directement la lumière de la lampe ou du projecteur qui la contrôle, afin d'identifier correctement le niveau de lumière naturelle.

Appuyez sur le photocontrôleur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller dans le réceptacle.

Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.

Fiche Technique

Installez le photocontrôleur avec la **photocellule orientée vers le NORD**, comme indiqué en haut du photocontrôleur. Ajustez la position du récipient si nécessaire.

FactorLED garantit la QUALITÉ de ses produits et offre tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:



Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.