

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - 5700K - ALL IN ONE



Produktkode:

Henvisning: 90861

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90861
Effekt: 100w Chip
Nominell spenning: DC 3.7V - 10000mAh
Lystemperatur: 5700K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + Glass
Lysstyrke-Lm: 3600
LED-type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Belysningsvinkel (°): Adjustable Angle: 60° - 90° - 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 190Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Størrelse (mm):
Temperaturspenn (°C): -10°C ~ +45°C
Tilleggsinformasjon: Panel 7w Polycrystalline
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 10Ah - (10000mAh).
Charge&Discharge: 2500 Times
NedlastingsTid (h): 13H
Kontrollmodus: KONTROLLKNOPP + INFRARERT
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): A
Års garanti: 3
Tenningsstid: M1: 100% □5H□+20% Till dawn -M2: 60% Till dawn - M3: 20%+ PIR
Till dawn - T : 100% □2H□+back to previous mode

Kort produktbeskrivelse:

Denne **Profesjonelle Led Lyskaster Utendørs SOLCELLE 100W ALL IN ONE**, har en justerbar vinkel for å tilpasse seg dine behov. Panel med integrert batteri. Laget med **OSRAM**-merkebrikker.

Outdoor **Solar Lyskaster** trenger ikke å være koblet til det elektriske nettverket, installasjonen og betjeningen er veldig enkel, på en slik måte at panelet i dagslys får strøm og lader batteriet integrert i spotlighten. Inkluderer programmerbar **kontrollknapp**.

Begynn å spare nå!

Produktbeskrivelse:

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - ALL IN ONE - 5700K

ALL IN ONE Led Lyskaster Utendørs SOLCELLE - 100W OSRAM CHIP - med **5700k** kaldt hvitt lys, uten behov for strøm, helt autonom med polykrystallinsk solcellepanel.

Solcelle LED-projektoren har en fjernkontroll for programmering. Batteriet er litium med høy kapasitet og holdbarhet.

En av de største egenskapene er den **justerbare vinkelen**, som du kan belyse forskjellige områder med avhengig av lysgraden.

I tillegg har den en **bevegelsessensor** som har evnen til å fange opp den minste tilstedeværelsen til ethvert individ.

Enkel betjening av fjernkontrollen: INDIKATOR MED RØD LED-BELYSNING:

- M1: Blinker én gang.
- M2: Blinker to ganger.
- M3: Blinker tre ganger.
- T: Blinker fire ganger

BELYSNINGSMODUS:

- M1: LED-armaturens lysstyrke på 100 % i 5 timer, og synker deretter til 20 % lysstyrke til daggry.
- M2: LED-armaturlysstyrke ved 60 % lysstyrke fra start til daggry.
- M3: LED-armaturlysstyrke på 20 %, sensor registrerer bevegelse og øker lysstyrken til 100 %.
- T: Lysstyrke på LED-armaturen på 100 % i 2 timer, går deretter tilbake til tidligere registrert programmering (M1-M2-M3).

Installasjon anbefales i områder hvor plasseringen tillater høyest mulig antall timer med sollys for riktig ytelse av solcelle LED-armaturen.

Bruk av SOLAR LED 100W ALL IN ONE utendørs flomlys:

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

- Hager
- Parker
- Firkanter
- Rundkjøringer
- Enger
- stier

På grunn av sin pålitelighet, kraft og holdbarhet kan den brukes i alle typer utendørs installasjoner. Den tilbyr belysning av høy kvalitet.

I FactorLED sikrer vi at produktene våre har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

