

Konverter 1-10V signal til DALI til LED-belysning



Produktkode:

Reference: LF-SCD010B

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: LF-SCD010B
Kan dæmpes: 1-10V to DALI
Certifikater: CE - RoHS 2.0 (UE) 2015/863 - EN55015
IP-klasse: IP67-Exterior
Mål (mm): 111 x 30 x Ø30mm
Temperaturområde (°C): -30°C - +60°C
Yderligere Information: Normas DALI: IEC 62386-101, 102, 103, 207
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Vores model LF-SCD010B er en isoleret signalkonverter, som omdanner DALI / push-signalet til et 0-10V-udgangssignal. Den er i overensstemmelse med DALI-protokollen IEC 62386-101, 102, 103, 207. Dens indgangsspænding spænder fra 11Vdc til 13Vdc. En konverter kan drive op til ti 0-10V LED-drivere med et stærkt 0-10V udgangssignal. Den kan fleksibelt tilpasses til mange forskellige DALI-belysningssystemdesigns.

Produkt beskrivelse:

1-10V til DALI-signalkonverter - Model LF-SCD010B

Er en isoleret signalkonverter, som omdanner DALI / Push-signalet til et 0-10V-udgangssignal.

Den er i overensstemmelse med DALI-protokollen IEC 62386-101, 102, 103, 207.

Dens indgangsspænding spænder fra 11Vdc til 13Vdc.

Med en enkelt konverter kan den drive op til ti 0-10V LED-drivere med et stærkt 0-10V udgangssignal. Fleksibelt tilpasses til mange forskellige DALI-belysningssystemdesigns.

- 0-10V dæmpningssignaludgang; kompatibel med 0-10V dæmpningsdriver; høj ydeevne, høj pålidelighed.
- 0-10V udgangssignal kan styre maksimalt ti 0-10V LED-drivere og opnå synkroniseret dæmpning
- Dæmpningsområde fra 10 % til 100 % (dæmpet til slukket)
- DALI-dimming og push-funktion; logaritmisk dimmingtilstand og lineær dimmingtilstand kan vælges via DALI-interfacet
- IP67-klassificering; vandtæt hus
- Garanti: 5 år

Anvendelse af 1-10V til DALI-signalkonverter

- Plantebelysning
- Indvendig kontorbelysning
- Dekorativ belysning
- Kommerciel belysning
- Boligbelysning

Ledningsdiagram for push-in regulering
DALI-dæmpning ledningsdiagram

DALI-dæmpningsfunktionen og den pulserende dæmpningsfunktion må ikke bruges samtidig, da DALI-dæmperen ellers vil blive beskadiget.

Yderligere billeder:

Teknisk Datablad

