

Solcelle LED Projektør Udendørs 100W - OSRAM CHIP - 5700K - ALL IN ONE



Produktkode:

Reference: 90861

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90861
Nominel effekt: 100w Chip
Nominel spænding: DC 3.7V - 10000mAh
Lett temperatur: 5700K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: Aluminium + glas
Lysstyrke-Lm: 3600
Led type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Åbningsvinkel (°): Adjustable Angle: 60° - 90° - 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 190Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP65
Mål (mm):
Temperaturområde (°C): -10°C ~ +45°C
Yderligere Information: Panel 7w Polycrystalline
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 10Ah - (10000mAh).
Charge&Discharge: 2500 Times
Downloadtid (h): 13H
Kontroltilstande: KONTROLKNAP + INFRARØD
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): A
Års garanti: 3
Tændingstid: M1: 100% □5H□+20% Till dawn -M2: 60% Till dawn - M3: 20%+
PIR Till dawn - T : 100% □2H□+back to previous mode

Produkt kort beskrivelse:

Denne **professionelle Solcelle LED Projektør Udendørs 100W ALL IN ONE** har en justerbar vinkel, der passer til dine behov. Panel med integreret batteri. Fremstillet med **OSRAM**-chips.

Solar Outdoor Projector behøver ikke at blive tilsluttet til elnettet, og installationen og betjeningen er meget enkel, så i dagtimerne strømforsynes panelet og oplader det batteri, der er integreret i projektøren. Det omfatter et programmerbart **kontrolpanel**.

Begynd at spare nu!

Produkt beskrivelse:

Solcelle LED Projektør Udendørs 100W - OSRAM CHIP - ALL IN ONE - 5700K

Solcelle LED Projektør Udendørs ALL IN ONE - 100W CHIP OSRAM - med koldt hvidt lys **5700k**, uden behov for elektrisk strøm, helt autonomt med polykrystallinsk solpanel.

Solar LED-projektoren har en fjernbetjening til programmering. Batteriet er et lithiumbatteri med høj kapacitet og holdbarhed.

En af dens vigtigste funktioner er den **justerbare vinkel**, som kan bruges til at belyse forskellige områder afhængigt af belysningsgraden.

Desuden har den en **bevægelsessensor**, der har evnen til at registrere den mindste tilstedeværelse af en person.

Enkel betjening af fjernbetjeningen: INDIKATOR MED RØD LED-BELYSNING:

- M1: Blinker én gang.
- M2: Blinker to gange.
- M3: Blinker tre gange.
- T: Blinker fire gange

LYSTILSTAND:

- M1: LED armaturets lysstyrke på 100 % i 5 timer, falder derefter til 20 % lysstyrke indtil daggry.
- M2: LED-armaturlysstyrke ved 60 % lysstyrke fra start til daggry.
- M3: LED armaturets lysstyrke på 20 %, sensor registrerer bevægelse og øger lysstyrken til 100 %.
- T: LED-armaturens lysstyrke på 100 % i 2 timer, vender derefter tilbage til tidligere optaget programmering (M1-M2-M3).

Installation anbefales i områder, hvor placeringen tillader det højeste mulige antal timers sollys for korrekt ydeevne af solcelle-LED-armaturen.

Brug af SOLAR LED 100W ALL IN ONE udendørs projektørlys:

- Haver
- Parker
- Firkanter
- rundkørsler
- Felter
- stier

På grund af sin pålidelighed, kraft og holdbarhed kan den bruges i alle typer udendørs installationer. Det giver belysning af høj kvalitet.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSGaranti og tilbyder alle nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

