

Driver Ddæmpbar programmerbar - MOSO X6-075M - Ddæmpbar programmerbar til LED-armaturer op til 75W - 5 års garanti



Produktkode:

Reference: MOSO-75W-PR

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: MOSO-75W-PR
Nominel effekt: 65W
Nominel spænding: 220-240V
Byggemateriale: Aluminium
Certifikater: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP-klasse: IP67-Exterior
Mål (mm): 15*4.5*7cm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -40°C +55°C
Yderligere Information: Inside: AC220-240V - Outside: DC31-93V ---
0.3A-1.05Adc
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

MOSO LED-driveren - Dæmpbar og programmerbar - X6-075M - til LED-armaturer op til 75W, er normeret til drift over 50.000 timer (13 års levetid på 10 timer/365 dage). Universal indgangsspænding / højt område: 90 til 305 V AC. Overspændingsbeskyttelse: 5KV linje-til-linje, 10KV linje-til-jord. Justerbar og programmerbar udgangsstrøm (AOC). 3-i-1 dæmpbar: 0 ~ 10Vdc, PWM, dæmpningstimer. Dæmpbar til slukket. Kompakt aluminiumshus med perfekt varmeisolering. IP67. Med "BLACK BOX" registreringsfunktion. 7 programmeringstrin.

Produkt beskrivelse:

Driver Ddæmpbar programmerbar - MOSO X6-075M - Ddæmpbar programmerbar til LED-armaturer op til 75W - 5 års garanti

MOSO PROGRAMMERBARE drivere er specielt designet til maksimal pålidelighed og fleksibilitet i udendørs LED-gadebelysningsapplikationer.

Disse drivere har en overspændingsbeskytter og er meget holdbare med en levetid på over 50.000 timer (13 år ved 10 timers brug/dag) og giver en konstant høj armaturydelse, selv efter flere indirekte lynnedslag (særlig beskyttelse til udendørs brug).

Den programmerbare driver tillader, at lysstyrken ændres automatisk for intelligent at tilpasse sig de forskellige nat-scenarier, der kræves i armaturet. Op til 7 forskellige programmeringstrin er mulige.

Det gør det også muligt at programmere varigheden af overgangsendringer, så elledningerne og de elektriske kontakter ikke lider under strømændringer; for eksempel kan du programmere opstarten af ledningerne til at ske progressivt i 60 sekunder og dermed undgå overbelastning af kontakter og strømledninger.




Fordele:

- Universal indgangsspænding / højt område: 90 til 305 V AC.
- Overspændingsbeskyttelse: 5KV linje-til-linje, 10KV linje-til-jord.
- AOC (Adjustable Output Current) giver fuld fleksibilitet til at udsende forskellige strømme til specifikationer på forskellige projekter: Dæmpbar 3 i 1: 0 ~ 10Vdc, PWM, dæmpningstimer. Kan dæmpes op til slukket.
- Kompakt aluminiumshus med perfekt varmeisolering.
- Fremragende beskyttelse mod vand og støv IP67.
- Indbygget "BLACK BOX"-logfunktion for nem fejl diagnose.
- Høj lyskvalitet under førerens livscyklus, da det giver mulighed for at øge førerens milliampere og øge armaturets lumen for at tilpasse tabet af diodelysstyrke til den reelle lysstyrke, som armaturet skal levere i hele sin levetid.
- Robuste specifikationer til beskyttelse mod fugt, vibrationer og ekstreme temperaturer.
- 5 års garanti.


Anvendelser af Driver Ddæmpbar programmerbar - MOSO X6-075M - Ddæmpbar programmerbar til LED-armaturer op til 75W - 5 års garanti

- Gade- og offentlig belysning.
- Bredt område belysning.
- Tunnelbelysning.
- Højhusbelysning.

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.



Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.



Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.

