

Vandtæt integreret LED-armatur - PIR BEVÆGELSESENSOR - 44W-38W-32W-25W - OSRAM Driver - 150cm



Produktkode:

Reference: SENSOR-CRT-OSR150

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: CRT-OSR150
Nominel effekt: 25W-32W-38W-44W
Nominel spænding: 198-264V
Lettetemperatur: 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: PET -Polyester + PMMA - Anti UV
Lysstyrke-Lm: 25W:3600Lm-32W:4300Lm -38W:5100Lm-44W:5800Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm / W): 146Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 72.000h
Mål (mm): 1477x85x88 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.93
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: L70B50: 72.000h - L80B10: 50.000h -L90B10: 25000h
Kontroltilstande: PIR: Time: 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min. Ambient Light: 10 LUX/2000LUX
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkluderet: OSRAM ELEMENT 40/220-40/350 D CS L
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): D
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Opdag vores **integrerede LED-armatur - PIR BEVÆGELSESENSOR** -, den perfekte løsning til at belyse ethvert rum effektivt og holdbart. **Med en valgbar effekt på 25W til 44W** har denne armatur en høj kvalitets **OSRAM** Driver og en størrelse på 150cm, hvilket gør den ideel til enhver type installation. Derudover sikrer dens tætte design total beskyttelse mod støv og fugt, hvilket gør den til det perfekte valg til arbejdsområder, lagerlokaler eller ethvert miljø, der kræver højeffektiv belysning. Nyd den mest avancerede LED-teknologi med vores tætte LED-armatur!

Produkt beskrivelse:

Vandtæt integreret LED-armatur - PIR BEVÆGELSESENSOR - 44W-38W-32W-25W - OSRAM Driver - 150cm

Den integrerede LED Waterproof Strip er den perfekte løsning til at oplyse ethvert rum på en effektiv og varig måde. Med valgbar effekt fra 20W til 35W har denne strømskinne en OSRAM-driver af høj kvalitet og en størrelse på 150 cm, der gør den ideel til enhver form for installation.

Den tætte konstruktion, lukkesystemet og diffusoren sikrer en høj grad af beskyttelse (IP66) mod støv, forurening og vandindtrængning. Denne klassificering gør, at båndet kan bruges i vid udstrækning i rum med støvede og fugtige omgivelser.

Strimlens krop fås i forstærket polyester i en lysegrå farve (RAL7035), hvilket giver den fremragende modstandsdygtighed over for temperatur, mekanisk stabilitet og elektrisk isolering. Derudover modstår det påvirkningerne af forskellige kemikalier og ugunstige vejrforhold. Dens stabilitet af størrelse og form ved skiftende temperaturer er fremragende.

Diffusoren er lavet af sprøjtet opaliseret PMMA, med unikke ikke-ældningsegenskaber og høj kemikalieresistens. Dens lyseffektivitet er ekstremt høj takket være en høj permeabilitet for lys, op til 90%. Derudover er dens lysspredning velafbalanceret, hvilket giver mulighed for fremragende lysensartethed uden skygger eller blanding. Dens lysåbningsvinkel er 120°.

Samlingen mellem diffusoren og kabinettet er lavet af silikonebaseret indsprøjtet skum. Diffusoren er fastgjort til kroppen med anti-vandal clips i rustfrit stål, og gearholderen (reflektoren) er lavet af hvid pulverlakeret stålplade.

Osram-driveren har valgbar effekt i fire muligheder: 20W, der leverer 2800Lm, 25W, der giver en ydeevne på 3400Lm, 30W, der leverer 4000Lm, og 35W giver en ydeevne på 4500Lm. Diode LED-pladen optimerer den termiske styring af armaturet for at undgå direkte kontakt mellem gearholderen og driveren og øger dermed båndets levetid.

Armaturets bakke, hvor LED-pladen er placeret, er lavet af stålplade med hvid pulverlakering med ovntørring. Armaturets fastgørelsesclips er sikkerhed: special rustfrit stål manipulationssikre og kan ikke manipuleres med bare hænder.

Vores LED-strimmel har en brugstid L70B50: 72.000h - L80B10: 50.000h -L90B10: 25.000h, det betyder at:

- L70B50: Efter 72.000 timers drift vil lyset, der udsendes af strimlen, have en lysudbytte på 70% af dens oprindelige værdi (L70), og at 50% af armaturerne i en stor prøve vil opretholde denne lysudbytte (B50).
- L80B10: Efter 50.000 timers drift vil lyset, der udsendes af strimlen, have en lysudbytte på 80% af dens oprindelige værdi (L80), og at 10% af armaturerne i en stor prøve vil opretholde denne lysudbytte (B10).
- L90B10: Efter 25.000 timers drift vil lyset, der udsendes af strimlen, have en lysudbytte på 90% af dens oprindelige værdi (L90), og at 10% af armaturerne i en stor prøve vil opretholde denne lysudbytte (B10).

Slagstyrke: Lysarmaturets dæksel er fremstillet i PMMA (polymethylmetakrylat) med en slagstyrke på IK08. IK (international standard IEC 62262) er en måling af en elektrisk eller elektronisk produkts mekaniske modstandsdygtighed eller stødfasthed og anvendes til at angive beskyttelsesniveauet mod ydre påvirkninger på en skala fra 0 til 10. IK08 er en klassificering inden for IK-skalaen, som indikerer, at udstyret er blevet testet og godkendt til at kunne modstå et mekanisk stød på op til 5 joule (J) energi (en stålkugle på 1,7 kg tabes tre gange fra en højde af 0,2 meter). Hvis udstyret klarer testen uden at tage skade, anses det for at opfylde IK08-klassificeringen for slagstyrke.

Vores integrerede LED vandtætte bånd er en fremragende mulighed for dem, der leder efter højtydende belysning i arbejdsrum, lagerbygninger eller ethvert miljø, der kræver effektiv og langtidsholdbar belysning. Med sit vandtætte design og modstandsdygtighed over for ugunstige vejrforhold er denne strip en investering i høj kvalitetsbelysning.

DETEKTOR SPECIFIKATIONER:

- Omgivelseslys: 10LUX/2000LUX (ekstraudstyr)
- Tidsforsinkelse: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 8min (valgfrit)
- Detektionsbevægelseshastighed: 0,6-1,5m/s
- Detektionsafstand: 3 meter / 6 meter (valgfrit) (24°C)
- Installationshøjde: 2,2-4 m (loftsmontering).

FUNGERE:

► Den kan automatisk identificere dag og nat: når den drejes til SOL ((ned er SOL)), vil den fungere dag og nat, når den drejes til MÅNE (op er MÅNE), vil den kun fungere i omgivende lys mindre end 10LUX . Vedrørende pasform henvises til testkemaet

► Justerbar SENS: kan justeres efter brugsstedet. Lavfølsom sensingafstand kunne kun være 3 meter og høj følsomhed kunne være 6 meter, hvilket passer til et stort rum.

► Time-Delay tilføjes kontinuert: når den modtager signalerne fra den anden induktion inden for den første induktion, vil den genstarte i tide fra det øjeblik

INSTALLATIONSTIPS:

Da detektoren reagerer på ændringer i temperatur, skal du undgå følgende situationer:

- Undgå at pege detektoren mod genstande med stærkt reflekterende overflader, såsom spejle osv.
- Undgå at montere detektoren i nærheden af varmekilder såsom varmekanaler, klimaanlæg, lys osv.
- Undgå at pege detektoren mod genstande, der kan bevæge sig i vinden, såsom gardiner, høje planter osv.

BEVIS:

► Skub LUX-kontakten til positionen SUN (ned er SUN). Skub SENS-kontakten til maksimum (ned er maksimum). Indstil TIME-kontakten, skub kontakten 5" (sekunder) til ON-positionen (skub op).

► Tænd for strømmen; sensoren og dens tilsluttede lampe vil ikke have noget signal i starten. Efter 30 sekunders opvarmning kan sensoren begynde at virke. Hvis sensoren modtager induktionssignalet, vil lampen lyse. Så længe der ikke er noget andet induktionssignal længere, skulle belastningen holde op med at virke efter 5 sekunder, og lampen ville slukke.

► Skub LUX-knappen op til minimum (måne). Hvis det omgivende lys er højere end 10LUX, vil sensoren ikke fungere, og lampen holder også op med at fungere. Hvis det omgivende lys er mindre end -3LUX (mørk), ville sensoren fungere. Under forhold uden induktionssignal bør sensoren stoppe med at fungere inden for 5 sekunder.

Bemærk: Når du tester i dagslys, skal du dreje LUX (SUN)-knappens position, ellers kunne sensorlampen ikke fungere. Hvis lampen er mere end 60W, skal afstanden mellem lampen og sensoren være mindst 60 cm.

NOGET PROBLEM OG LØST MÅDE

► Opladning virker ikke:

- Tjek om tilslutningen af strømforsyning og opladning er korrekt.
- Tjek venligst om opladningen er god.
- Kontroller, om arbejdslysindstillingen svarer til det omgivende lys.

► Følsomheden er ringe:

- Tjek, om der er nogen forhindring foran detektoren, der påvirker modtagelsen af signalerne.
- Kontroller, om den omgivende temperatur er for høj.
- Kontroller, om induktionssignalkilden er i detekteringsfeltet.
- Tjek om monteringshøjden svarer til den højde, der kræves i vejledningen.
- Kontroller, om bevægelsesretningen er korrekt.

► Føleren kan ikke slukke for belastningen automatisk:

- Tjek, om der er et kontinuert signal i detekteringsfeltet.
- Tjek, om forsinkelsestiden er indstillet til den maksimale position.

Den integrerede LED vandtætte strimmel med valgbar effekt og kan bruges i en række forskellige indendørs og udendørs applikationer takket være dens høje grad af beskyttelse (IP66) mod støv, forurening og vandindtrængning. Nogle eksempler på dets brug er i:

- Arbejdsrum
- varehuse
- garager
- værksteder
- Gange
- gårdhaver
- Billetter
- Parkeringspladser , ...

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har en KVALITETSgaranti og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, herunder det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

