

Solar LED-lampe - 1000 Lm - PIR-bevægelsessensor - 4000K



Produktkode:

Reference: SWL8W-NW-91219

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: SWL8W-NW-91219
Nominel effekt: 8W Chip
Nominel spænding: DC 3.7V - 2000mAh
Lett temperatur: 4000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: ABS AntiV94V0 Fire Proof
Lysstyrke-Lm: 1000Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP54
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): 188x130mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Solar Panel Mono-Crystalline 2.5W
Batterimateriale: LiFePO4 - Lithium-ferrophosphat-LPF
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rækkevidde (m): 6-8m
Tændingstid: 2-3 Nights

Produkt kort beskrivelse:

Oplev effektiviteten af vores Solar LED Væglampe med en kraftig chip på op til 1000 lumen og 4 programmerbare tilstande. Udstyret med en genopladelig bevægelsessensor og et let udskifteligt 2000 mAh lithiumbatteri giver denne væglampe langvarig autonomi. Ideel til montering på alle typer vægge, leverer den 2,5 W monokrystallinske solpanel kraftfuld belysning med solenergi. Udnyt besparelserne nu!

Produkt beskrivelse:

Solar LED-lampe - 1000 Lm - PIR-bevægelsessensor - 4000K

Opdag alsidigheden og effektiviteten af solcelledrevne LED-armaturen, designet til at levere kraftig og bæredygtig belysning med en kraftig chip på op til 1000 lumen og 4 programmerbare tilstande. Denne armatur skiller sig ud ved sin evne til at tilpasse sig forskellige lysbehov og tilbyder konfigurationsmuligheder for at imødekomme dine præferencer.

Udstyret med en avanceret genopladelig tilstedeværelsessensor og et let udskifteligt lithiumbatteri på 2000 mAh, sikrer denne armatur langvarig og effektiv autonomi. Dens design gør den til det perfekte valg til montering på alle typer vægge og giver dig mulighed for at få mest muligt ud af solenergien med dens justerbare 2,5W monokrystallinske panel. Det justerbare panel maksimerer optagelsen af sollys og sikrer optimal ydelse på alle placeringer.

Funktioner for sensor til udendørs solcellearmatur:

- Tilstand 1: 100% lysstyrke i 18 sekunder ved bevægelsesdetektering, derefter slukkes den, hvis der ikke er nogen tilstedeværelse.
- Tilstand 2: 100% lysstyrke i 18 sekunder ved bevægelsesdetektering, derefter slukkes den, hvis der ikke er nogen tilstedeværelse.
- Tilstand 3: Konstant udgang på 30-50 lumen uanset tilstedeværelse eller bevægelse.
- Tilstand 4: Hviletid

Instruktioner for udendørs solcellearmatur:

Lysets overflade og solpanelets overflade er af plastmateriale. Som vigtige dele af armaturen er strukturerne følsomme. Håndter dem forsigtigt under transport, håndtering, opbevaring og installation. Tryk ikke hårdt for at undgå skader på den interne struktur.

Denne armatur skal opbevares på et sted med god ventilation og ren luft. Omgivelsestemperaturen bør være mellem -20°C og 50°C. Opbevar ikke armaturen i kolde miljøer. Oplad og aflad den en gang om måneden, hvis den ikke bruges i lang tid.

Kontroller armaturen ved først at placere den på et sted med tilstrækkeligt sollys og derefter dække solpanelet med et uigennemsigtigt materiale. Så vil lyset tænde, hvilket viser, at solpanelet fungerer normalt, og at batteriet kan oplades normalt.

Det, der virkelig adskiller denne armatur, er dens intelligente tænd- og sluk-system. Dens evne til automatisk at tilpasse sig omgivende lysforhold garanterer effektiv brug af solenergi, hvilket resulterer i betydelige besparelser. Den intelligente sensor kan registrere præcise øjeblikke til at tænde og slukke lyset, hvilket sikrer længere autonomi og optimeret ydelse for armaturen.

Med denne solcelledrevne LED-armatur vil du ikke kun nyde kraftig og bæredygtig belysning, men også opleve bekvemmeligheden ved et intelligent system, der tilpasser sig dine

Teknisk Datablad

daglige lysbehov. Udnyt muligheden for at belyse dine rum effektivt og miljøvenligt.

På FactorLED sikrer vi kvaliteten af vores produkter og tilbyder alle nødvendige elementer til distribution, import eller engros salg, herunder teknisk specifikation for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

