

4W LED Notlicht Decke + Option + Kit Dauerlicht - IP65



Produktcode:

Referenz: EM415LM

Technische Spezifikationen:

Referenz:
Nennleistung : 4W
Spannung: 220-240V
Lichtfarbe: 6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 75
Werkstoff: ABS + PC (Cover) + PCB
Luminosity-Lm: 415Lm
Lichtquelle: 50 SMD 2835
Abstrahlwinkel (°): 120°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 120Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 101Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS-TÜV
IP: IP65
Betriebsstunden LED-Diode (H): 30.000
Maße (mm): 290*125*90mm
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Umgebungstemperatur (°C): -20°C ~ +55°C
Zündzyklen: 100.000
Startzeit (s): 0,2s
Zusätzliche Informationen: Charge time 12Hrs
Zuschnittmaße (mm): 245*85mm
Batterie: Li-ion
Entladezeit der Batterie (h): 3H.
Schutzart IK (IK): IK10
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

LED **Notlicht** mit **4W Deckeninstallationsatz** haben Sie die Möglichkeit, permanent und non-permanent. Und es ist perfekt, wenn wir einen Lichtpunkt haben müssen, damit es läuft, wenn ein Stromausfall auftritt. Es hat grüne und rote LED-Piloten sind die Batterieladung berichten. * Option Notfall permanent oder nicht-permanent Licht.

Produktbeschreibung:

4W LED Notlicht Decke + Option + Kit Dauerlicht - IP65 LED

Das 4W-LED-Notlicht mit Deckensatz verfügt über die Option für Dauer- und Nichtdauerlicht. Es ist perfekt, wenn wir eine leistungsstarke Lichtquelle von 406 lm (50 SMD 2835 Hochleistungs-Dioden) benötigen, die auch bei einem Stromausfall weiter funktioniert.

Es gibt 2 Modi:

Lademodus: Das Notlicht bleibt ausgeschaltet und wird geladen, bis ein Stromausfall eintritt.
Dauerlichtmodus: Das Notlicht bleibt ständig eingeschaltet.

Mit einem sehr geringen Stromverbrauch verfügt dieses 4W-LED-Notlicht über die Möglichkeit, es an der Oberfläche zu montieren oder einzubauen, dank des Kits zur Installation in abgehängten Decken. Es leuchtet ausreichend, um uns bei einem Stromausfall aus einem Raum oder Gebäude zu führen, wenn beispielsweise kein natürliches Licht verfügbar ist. Hervorzuheben ist, dass diese Leuchte

Technisches Datenblatt

ständig eingeschaltet bleibt, wenn die Innenkomponente auf Dauerlicht konfiguriert wird (es gibt einen Konfigurationsschalter).

Es besteht aus haltbarem ABS-Kunststoff und enthält eine 7.4/1.8Ah Li-Ionen-Batterie, die bis zu 3 Stunden funktionieren kann, wobei die Ladezeit 5 Stunden beträgt. Das optionale Einbauset wird mit dem Produkt geliefert und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation an Decken und Wänden.

Das 4W-LED-Notlicht mit Deckensatz und Dauerlicht ist in unserem Online-Shop zu einem unschlagbaren Preis erhältlich.


Installationsanleitung:

- Die Installation darf nur von Personen mit technischem Wissen und elektrotechnischer Erfahrung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ein Kabel, das für den Außenbereich geeignet ist (falls im Freien montiert).
- Verwenden Sie keinen Dimmer zur Steuerung dieser Leuchte.

1. Stellen Sie sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist.
2. Bohren Sie zwei Löcher in der gewünschten Höhe, an der das LED-Zubehör angebracht werden soll. Verwenden Sie die beiden vorgesehenen Punkte des Geräts als Abstand zwischen den Löchern.
3. Schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz mit dem Klemmenblock im Inneren der Leuchte an.
4. Drehen Sie das Drehteil, um das Kabel zu befestigen.
5. Befestigen Sie die Leuchte an der gewünschten Position. Verwenden Sie geeignete runde Gummiringe um die Schrauben im Inneren des Geräts, um es wasserdicht zu machen.
6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Bei Factorled stellen wir sicher, dass unsere Produkte QUALITÄT bieten und alle notwendigen Elemente für den VERTRIEB, IMPORT ODER GROSSHANDEL anbieten, einschließlich des technischen Datenblatts für jedes LED-Produkt.

Zusätzliche Bilder:



Technisches Datenblatt

