

Aurinkokennovalaisin - Säädettävä - Led - 5W Chip - Liiketunnistin - 4000K



Tuotekoodi:

Viite: 91109

Tekniset tiedot:

SKU: 91109
Teho: 5W Chip
Jännite: 3.2V 1800mAH 1.8W/5.5V
Väriämpötila-Kelvin: 4000K
Kotelo: ABS+PC
Lumen-Lm: 500
Säteenkulma (°): 90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 150Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP54
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 160X130X28mm
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Solar panel polycrystalline 5V 5W
Akun materiaali: LiFePO4 - litium-ferrofosfaatti-LPF
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A++
Takuu (vuotta): 2
Kattavuus (m): 12m
Syttymisaika: 2-3 Nights

Tuotteen lyhyt kuvaus:

IP54 LED-aurinkovalaisin, jossa on PIR-liiketunnistin ja joka on suunnattavissa, mikä tarkoittaa, että voit säätää sen valaistuskulmaa tarkentamaan tiettyyn suuntaan. Se on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto ulkovalaistukseen, sillä se ei vaadi sähköjohtoja ja sisältää 5W:n monikiteisen aurinkopaneelin.

Sitä voidaan käyttää myös **seinävalaisimena**, sillä sen avulla valoa voidaan suunnata.

Tuotteen Kuvaus:

Aurinkokennovalaisin - Säädettävä - Led - 5W Chip - Liiketunnistin - 4000K

Tämä **LED suunnattavissa**-moduulilla ja liiketunnistimella varustettu **aurinkoenergialla** toimiva valonheitin on varustettu liiketunnistimella, joka kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se havaitsee liikettä. Se on varustettu suuntautuvalla LED-moduulilla, jonka avulla voit säätää valaistuskulmaa tarpeidesi mukaan.

Aurinkopaneeli sijaitsee valonheittimen yläosassa ja lataa akkua päivän aikana. Akku puolestaan antaa virtaa LED-moduulille ja liiketunnistimelle. Kun tunnistin havaitsee liikettä, seinävalaisin kytkeytyy automaattisesti päälle ja antaa kirkasta valoa valaistakseen alueen.

LED-moduuli on säädettävissä, joten valaistuskulmaa voidaan säätää erityistarpeiden mukaan. Lisäksi tässä seinävalaisimessa on neljä eri toimintatilaa, jotka voidaan valita kunkin tilanteen valaistustarpeiden mukaan.

Liiketunnistin havaitsee liikkeen sen alueella ja kytkeytyy päälle automaattisesti.

Tässä aurinkopistevalaisimessa on 4 toimintatilaa.

- Toimintatila 1:** Tämä toimintatila kytkee aurinko-LED-valonheittimen päälle täydellä teholla (**100 %**) 20 sekunniksi liikkeen havaitsemisen jälkeen. Tämän ajan kuluttua, jos liikettä ei havaita, se vähentää tehoa (**3 %**).
- Tila 2:** Tämä tila kytkee aurinko-LED-valonheittimen päälle täydellä teholla (**100 %**) 20 sekunniksi liikkeen havaitsemisen jälkeen. Tämän ajan kuluttua, jos liikettä ei havaita, se sammuu kokonaan.
- Tila 3: Automaattitila**, tämä tila kytkee aurinko-LED-valonheittimen päälle täydellä teholla (**100 %**), kun pimeys havaitaan, se pysyy päällä koko yön jatkuvalla kirkkaudella. Se kytkeytyy taas pois päältä, kun se havaitsee riittävästi valoa. Valo aika on 12 tuntia täyden latauksen jälkeen.
- Tila 4: Pois päältä.** Tämä toimintatila yksinkertaisesti sammuttaa aurinko-LED-valonheittimen, mikä tarkoittaa, että se ei säteile valoa ja kuluttaa hyvin vähän energiaa ollessaan käyttämättömänä.

Tämä LED-kohdevalaisin on ihanteellinen ulkovalaistukseen, sillä se mukautuu erilaisiin valaistustilanteisiin ja -tarpeisiin ja käyttää auringon ilmaista, uusiutuvaa energiaa. Lisäksi sen säädettävän rakenteen ansiosta voit suunnata valon haluamallesi alueelle, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen ja käytännöllisen vaihtoehdon.

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

