

LED Paneeli 60x60 - Himmennettävä - 40 W CCT + RGB + SMART Google - Alexa



Tuotekoodi:

Viite: PN40W-RGBCW-91183

Tekniset tiedot:

SKU: PN40W-RGBCW-91183
Teho: 40w
Jännite: 85V-265V
Väriämpötila-Kelvin: RGB+CCT
CRI -Värintoistoindeksi: 84
Kotelo: Alumiini + PC
Lumen-Lm: 4000Lm
LED-tyyppi: SMD 2835
Säteenkulma (°): 120°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 120Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Himmennettävä: Joo
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 595x595xH65
Tehokerroin (PF): 0,95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Flicker Free - WiFi 2,4Ghz -
LED-ohjain: Joo
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A
Energiklasse (UE-2019/2015): E
Takuu (vuotta): 5

Tuotteen lyhyt kuvaus:

CCT + RGB LED-paneeli 40W! Tämä 595x595mm paneeli on täydellinen 60x60 alakattoihin. Älyteknologian ansiosta voit hallita sitä puhelimellasi TUYA-sovelluksen kautta, ja se on yhteensopiva ALEXAn ja GOOGLE HOME:n kanssa vaivattomaan ääniohjaukseen. Nauti 16 miljoonasta väristä RGB + CCT -vaihtoehtoilla ja luo täydellinen tunnelma jokaiseen tilaisuuteen. Vie valaistus uudelle tasolle!

Jos haluat lisätietoja tuotteestamme ja sen synkronoinnista WiFin kautta, voit katsoa videon täältä: Video Panel Led RGB

Tuotteen Kuvaus:

LED-paneeli 60x60 - Himmennettävä - 40W CCT + RGB + SMART Google - Alexa

LED-paneeli WHITE FRAME 40W, jonka mitat ovat 595mm x 595mm, on tyylikäs viimeistely ja moderni muotoilu.

LED-näyttö 60x60 40W CCT+ RGB, voidaan myös ripustaa tai asentaa pintaan. Kattoasennusta varten se voidaan asentaa kahdella tavalla:

1. **Upotusasennus:** Paneelit voidaan upottaa alakattoihin tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin kattoihin 60x60-kehyksillä, tämä asennustapa on hyvin yksinkertainen ja nopea.
2. **Pinta-asennus:** LED-paneelissa on oma tuki pinta-asennusta varten, tätä varten on porattava joitakin reikiä tuen kiinnittämiseksi ja sen kytkemiseksi verkkoon.

OHJAUSTILAT:

VAROITUS: Mukana tuleva kaukosäädin ei ole yhteensopiva paneelin kanssa.

A- HALLINTA SOVELLUKSELLE (PUHELIMELLE) YHTEENSOPIVA ALEXAN JA GOOGLE HOME:n TOIMILLA (KAIUTTIMELLA):

1. Voit ladata "Tuya"-sovelluksen älypuhelimellasi ohjataksesi lamppua.
2. Kun lamppu kytketään puhelimeen ensimmäistä kertaa, lamppu ja puhelin on oltava yhdistettynä samaan hyvään WiFi-verkkoon. Tämä valo ei voi vaihtaa toista WiFi-yhteyttä yhteyden aikana.
3. Kun lamppu on kytketty puhelimeen, pidä se lähellä matkapuhelinta ja Wi-Fi-laitetta.
4. Jos lamppu on kytketty puhelimeen, älä sammuta lamppua ja WiFi-yhteyttä.
5. Kytke lamppu päälle ja pois päältä kolme kertaa. Varmista, että lamppu merkkivalo vilkkuu nopeasti (kahdesti sekunnissa), ennen kuin kytket sen pistorasiaan.
6. Avaa TUYA APP matkapuhelimessa, lamppu tiedot näkyvät automaattisesti (jos eivät näy, napsauta Lisää laite-Valaistus-Valopaneeli) ja napsauta sitten Yhdistä. Noin 15 sekunnin kuluttua matkapuhelin näyttää, että yhteys on onnistunut, ja merkkivalo lakkaa vilkkumasta samanaikaisesti. Lamppu osoittaa myös, että yhteys on onnistunut.

Tekninen tietoarkki

7. Jos lamppu ei vilku nopeasti usean yrityksen jälkeen, anna lampun palaa 15 sekuntia ja sammuta se sitten uudelleen. Lamppu palaa alkuperäiseen tilaan, yritä uudelleen.

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUOKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

