

LED-katuvalo 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - Hämärätunnistin



Tuotekoodi:

Viite: SP3100W-SENSOR

Tekniset tiedot:

SKU: SP3100W-SENSOR
Teho: 100w
Jännite: 85-265V
Väriämpötila-Kelvin: 3000K - 4000K
CRI -Värintoistoindeksi: 70
Kotelo: Alumiini
Lumen-Lm: 14000Lm
LED-tyyppi: SMD3030 Bridgelux
Säteenkulma (°): 150° x 90°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 160 Lm/w
Valotehokkuus (Lm/W): 150 Lm/W
Sertifiointi: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP- Suojaus : IP66
Arvioitu LED-diodi (H): 50.000
Pituus (mm): 623mmx200mm - Tube hole 63Ømm
Tehokerroin (PF): 0,95
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20°C ~ +55°C
Aloitusaika (s): 0,2s
Iskusuoja (IK): IK10
LED-ohjain: EDISON
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A
Energiklasse (UE-2019/2015): C
Takuu (vuotta): 5
Tarvikkeet ja lisävarusteet: Twilight Sensor

Tuotteen lyhyt kuvaus:

100 W: n HALLEY-LED-katuvalot valmistetaan erittäin kirkkailla SMD 3030 Bridgelux -diodeilla, jotka kykenevät tuottamaan hyvän valaistuksen katuvalaistukseen. Korvaamalla vanhat katuvalot uusiin LED-tekniikalla, voit vähentää energiankulutusta jopa 80%.
ENEC 05.

Valmistusaika on 5-7
työpäivää.

Tuotteen Kuvaus:

LED-katuvalo 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - Hämärätunnistin

HALLEY 100W LED-katuvalaisin hämärätunnistimella, joka kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päältä luonnonvalon määrän mukaan. Tunnistimen ansiosta valaistus kytkeytyy automaattisesti päälle hämärän laskiessa sekä sisällä että ulkona ja sammuu automaattisesti aamunkoitteessa. Tämän ansiosta laitteistosi tietää, jos ulkona ei ole valoa, ja voit automatisoida laitteistosi valaistusta entistä enemmän. Sen tukema herkkyyden säätöalue vaihtelee 6 luxista 50 luxiin.

Miten se toimii:

Tunnistin havaitsee auringonlaskun tai hämärän hetken (valon määrän väheneminen) ja syöttää lähtöön virtaa (220Vac-vaihe) LED-valaisimien kytkemistä varten. Samoin auringonnousu katkaisee yhteyden virtalähteen lähtöön, jolloin LED-lamput kytkeytyvät pois päältä.

Tämä tuote on suunniteltu elektronisella piirillä, jossa on fotodiodianturi, ja siinä on ukkossuoja (MOV). Sen nopeampi vaste 3-20 sekunnin aikaviiveellä tarjoaa helposti testattavan toiminnon.

Se on varustettu erittäin kirkkailla **3030 Bridgelux SMD 3030 -diodeilla**, ja se tarjoaa tehokkaan ja tasaisen valaistuksen ulkotilojen katuvalaistuksessa. ENEC 05 -sertifioitu takaa laadun ja turvallisuuden. Tuo tehokkuutta ja luotettavuutta ulkovalaistusprojekteihisi HALLEYn avulla.

Se erottuu IK10-luokituksen ansiosta korkealla iskunkestävyydellään.

Lisäksi IP66-suojauksen ansiosta se on suojattu kaikilta ilmastollisilta muutoksilta ilman, että se vaikuttaa sen valaistustoimintaan.

HALLEY LED-katuvalaisin mahdollistaa hyvän valaistuksen ylläpitämisen alhaisella energiankulutuksella. Käyttökustannukset ovat alhaisemmat, koska käynnistimiä tai elektroniikkaa ei tarvitse vaihtaa.

Tekninen tietoarkki

HALLEY 100W LED-katuvalaisimella on pitkä, yli 50 000 tunnin käyttöikä, ja sillä on 5 vuoden takuu laadukkaalle virtalähteelle, kestävyydelle ja muotoilulle.

Siinä on halkaisijaltaan 60 mm:n pyöreä kääntyvä liitin, jossa on 2 kuusioruuvia kiinnittämässä pylvääseen.

100W HALLEY BRIDGELUX LED-katuvalaisimen HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - Hämärätunnistin käyttötarkoitukset:

- Katuvalaistus
- Puutarhat ja polut
- Puistot ja aukiot
- Urheilukeskukset
- Parkkipaikat

FactorLEDillä varmistamme, että tuotteillamme on LAATU-takuu ja tarjoamme kaikki tarvittavat osat JAKELU-, TUONTI- tai TUKKUMYYNTIIN, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

