

LED nødlys 4W + taksett + permanent lys alternativ - IP65



Produktkode:

Henvisning: EM415LM

Tekniske spesifikasjoner

Referanse:
Effekt: 4W
Nominell spenning: 220-240V
Lystemperatur: 6000K
Fargegjengivelse - RA: 75
Byggemateriale: ABS + PC (Cover) + PCB
Lysstyrke-Lm: 415Lm
LED-type: 50 SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 101Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS-TÜV
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 30.000
Størrelse (mm): 290*125*90mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Charge time 12Hrs
Utskjæringsstørrelse (mm): 245*85mm
Batterimateriale: Li-ion
NedlastingsTid (h): 3H.
Støtbeskyttelse (IK): IK10
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

4W **LED nødlys** med taksett har **mulighet** for permanent og **ikke**-permanent lys. Er perfekt når du trenger et lyspunkt som fortsetter å fungere når det er strømbrudd. Det har grønne og røde LED dioder som rapporterer batterilading.

Produktbeskrivelse:

4W LED nødlys + taksett + permanent lysalternativ - IP65

4W LED-nødlys med taksett har muligheten for permanent og ikke-permanent. Og det er perfekt når vi trenger et kraftig 406 lm lyspunkt (50 SMD 2835 dioder med høy lysstyrke) som fortsetter å fungere når det oppstår strømbrudd.

Du har to alternativer:

1. Lademodus: Nødsituasjonen forblir av og lades til det er strømbrudd.
2. Permanent modus: Nødsituasjonen forblir konstant på

Med et svært lavt forbruk har dette LED-nødlys på bare 4W muligheten til å plassere det på overflaten og innfelte takket være settet for å plassere det i falske tak som vil belyse det tilstrekkelig hvis vi må forlate et rom eller å bygge når det er en blackout og vi ikke har for eksempel naturlig lys. Det skal bemerkes at denne armaturen forblir på hele tiden hvis du velger å konfigurere den indre delen med permanent tenning (den har en konfigurasjonsbryter).

Den er laget av svært slitesterk ABS-plast og inkluderer et 7,4 / 1,8 Ah Ni-Cd-batteri som kan fungere i opptil 3 timer, med en ladetid på 5 timer. Valgfritt innfelt sett leveres med produktet, som gjør det enkelt og raskt å installere det i tak og vegger.

4W LED nødlys med taksett og permanent lys er tilgjengelig i vår online butikk til en uslåelig pris.

Installasjonsinstruksjoner:

- Installasjon skal kun utføres av personer med teknisk kunnskap og erfaring med elektriske systemer.
 - Bruk en kabel som er egnet for utendørs bruk (hvis den er montert ute).
 - Ikke bruk en dimmer til å betjene denne lampen.
1. Sørg for at hovedstrømkilden er slått av.
 2. Lag to hull i ønsket høyde der LED-armaturet skal henge. Bruk de to merkede punktene på enheten som avstand mellom hullene.

3. Koble armaturet til strømnettet med terminalblokken inne i lampen.
4. Vri dreiedelen for å feste kabelen.
5. Fest lampen til ønsket posisjon. Bruk passende gummiringer rundt skruene på innsiden av enheten for å gjøre den vanntett.
6. Slå på strømkilden.

Hos Factorled sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT ELLER ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt

Ytterligere bilder:

