

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 200W AVANT LUMILEDS - 5700K



Produktkode:

Henvising: SFL200W-LML-91095

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SFL200W-LML-91095
Effekt: 200w Chip OSRAM
Nominell spenning: DC 3.2V - 20000mA
Lystemperatur: 5700K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium + Glass
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 170Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 25000h
Størrelse (mm): 254x172x45mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ 45°C
Tilleggsinformasjon: Panel 15W 5V Polycrystalline: 390x300mm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20mAh - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
NedlastingsTid (h): 13H
Kontrollmodus: KONTROLLKNOPP + INFRARERT
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 5 m.

Kort produktbeskrivelse:

Denne **200W utendørs LED Solar Spotlight** har et solcellepanel som lar deg lade det integrerte batteriet. Denne Solar Spotlight trenger ikke å kobles til strømnettet, produsert med **LUMILEDS**-brikker med høy lysstyrke.

Installasjonen og driften er veldig enkel, på en slik måte at panelet får strøm i dagslys og lader det integrerte batteriet i spotlighten.

Den **inkluderer** et programmerbart **kontrollpanel**. Begynn å spare nå!

Produktbeskrivelse:

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE **200W** AVANT LUMILEDS

200W Solar LED-Lyskaster med **5700K** kaldt hvitt lys, uten behov for elektrisk strøm, helt autonom med polykrystallinsk solcellepanel og med 95cm tilkoblingskabel. Innholdet i esken er: Støtte for solcellepanel, **sol-LED-prosjektor**, fjernkontroll og maskinvare for å holde projektoren og solcellepanelet.

Batteriet har litium med høy kapasitet og holdbarhet

Enkel betjening: Du kan bruke LED-projektoren som er koblet til solcellepanelet eller uavhengig, i sistnevnte tilfelle fungerer den ikke i automatisk modus, og den slås på eller av fra fjernkontrollen.

- **Automatisk modus:** Denne modusen er bare mulig når solcellepanelet er tilkoblet permanent, på denne måten slås LED-projektoren bare på når den oppdager en lysstyrke som er lavere enn 50 lux, ellers vil den slå seg av. På denne måten slås den automatisk på om natten og slår seg av om dagen.

- **Manuell modus:** Ved å trykke på PÅ / AV-knappen slås LED-projektoren på og ved å trykke på samme knapp igjen, blir projektoren slått av. Uansett lysstyrken i omgivelsene.

Fjernkontroll:

- PÅ/AV: Når solpanelet er tilkoblet, trykk på denne knappen for å slå av/på. Når solpanelet er frakoblet, trykk "AV" for å gå inn i hvilemodus. Koble til solpanelet, som aktiveres av sollys. Hvis du ønsker å returnere til den tidligere innstilte driftsmodusen før avslåing, koble til solpanelet og trykk "PÅ".
- AUTO-modus: Når solen går ned og lyset er utilstrekkelig, vil lyset automatisk slå seg på og opprettholde en lysstyrke på 40% i 0,5 timer. Deretter vil effekten reduseres til soloppgang og lyset slås av.
- Maksimal lysstyrke: Drift med 100% lysstyrke til batteriet er lavt og lyset slås av.
- Lav lysstyrke: Drift med 20% lysstyrke til soloppgang og lyset slås av.
- 2 timer: Drift med 100% lysstyrke i 2 timer.
- 4 timer: Drift med 70% lysstyrke i 4 timer.
- 6 timer: Drift med 50% lysstyrke i 6 timer.
- DIM.: Gå tilbake til AUTO-modus.

Installasjon 3-4 meter høy anbefales.

Teknisk Datablad

Bruksområder av LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE **200W** AVANT LUMILEDS

- Hager
- Parker
- Ruter
- Rundkjøringer
- Museer
- Veier
- Gallerier

På grunn av sin pålitelighet, kraft og holdbarhet kan den brukes i alle typer utendørsinstallasjoner. Den tilbyr belysning av høy kvalitet på grunn av den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI) +80, selv i installasjoner på 3 eller 4 meter høye.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

