

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - 5700K - ALL IN ONE



Produktkode:

Referens: 90861

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90861
Nominell effekt: 100w Chip
Nominell spänning: DC 3.7V - 10000mAh
Ljustemperatur: 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + glas
Ljusstyrka-Lm: 3600
Led typ: SMD 2835 OSRAM CHIP
Öppningsvinkel (°): Adjustable Angle: 60° - 90° - 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 190Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Mått (mm):
Temperaturområde (°C): -10°C ~ +45°C
ytterligare information: Panel 7w Polycrystalline
Batterimaterial: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 10Ah - (10000mAh).
Charge&Discharge: 2500 Times
Downloadtid (h): 13H
Kontrolllägen: KONTROLKNAP + INFRARØD
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): A
Årsgaranti: 3
Tändningstid: M1: 100% □5H□+20% Till dawn -M2: 60% Till dawn - M3: 20%+
PIR Till dawn - T : 100% □2H□+back to previous mode

Produkt kort beskrivning:

Denna **professionella Led-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 100W ALL IN ONE** har en justerbar vinkel som passar dina behov. Panel med integrerat batteri. Tillverkad med **OSRAM**-chips.

Solar Outdoor Projector behöver inte anslutas till elnätet, installationen och driften är mycket enkel, så under dagsljuset drivs panelen och laddar batteriet som är integrerat i strålkastaren. Den har en programmerbar **kontrollpanel**.

Börja spara nu!

Produktbeskrivning:

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE 100W - OSRAM CHIP - ALL IN ONE - 5700K

LED-Strålkastare Utomhus SOLCELLE ALL IN ONE - 100W CHIP OSRAM - med kallt vitt ljus **5700k**, utan behov av elektrisk ström, helt autonomt med polykristallin solpanel.

Solar LED-projektorn har en fjärrkontroll för programmering. Batteriet är av litium med hög kapacitet och hållbarhet.

En av de viktigaste funktionerna är den **justerbara vinkeln**, som kan användas för att belysa olika områden beroende på belysningsgraden.

Dessutom har den en **rörelsesensor** som har förmågan att upptäcka minsta närvaro av en person.

Enkel användning av fjärrkontrollen: INDIKATOR MED RÖD LED-BELYSNING:

- M1: Blinkar en gång.
- M2: Blinkar två gånger.
- M3: Blinkar tre gånger.
- T: Blinkar fyra gånger

LJUSLÅGE:

- M1: LED-armaturens ljusstyrka på 100 % i 5 timmar, minskar sedan till 20 % ljusstyrka fram till gryningen.
- M2: LED-armaturens ljusstyrka vid 60 % ljusstyrka från start till gryning.
- M3: LED-lampans ljusstyrka på 20 %, sensor känner av rörelse och ökar ljusstyrkan till 100 %.
- T: LED-armaturens ljusstyrka på 100 % i 2 timmar, återgår sedan till tidigare inspelad programmering (M1-M2-M3).

Installation rekommenderas i områden där platsen tillåter högsta möjliga antal timmar solljus för korrekt prestanda för solcells-LED-armaturen.

Användning av SOLAR LED 100W ALL IN ONE utomhusstrålkastare:

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Teknisk Specifikation

- Trädgårdar
- Parker
- Rutor
- Rondeller
- Fält
- stigar

På grund av sin tillförlitlighet, kraft och hållbarhet kan den användas i alla typer av utomhusinstallationer. Den erbjuder högkvalitativ belysning.

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

