

LED-strip COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | SPECIAL FÖR MAT



Produktkode:

Referens: SP512D11W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP512D11W
Nominell effekt: 11W
Nominell spänning: 24V DC
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 90
Led typ: COB
Öppningsvinkel (°): 180°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): 5m. x 10mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

COB LED-strip 11W vid 24V och 5 meter med tejp för enkel installation. Designad för installation inomhus. Perfekt för att Tända alla typer av utrymmen. Det kräver en strömförsörjning och det är tillrådligt att installera den på en aluminiumprofil för att uppnå god värmeavledning.

512 lysdioder / m. FLIP CHIP hög effekt.

Slaktare, fiskhandlare och bagare.

Produktbeskrivning:

LED-strip COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | SPECIAL FÖR MAT

Vår **24 Volt 11W COB LED-remsa** är självhäftande för enkel installation. LED-remsan kräver en likströmsförsörjning med konstant ström (DC) för att driva den. LED-remsorna kan nedtonas (-**Dimmables**).

Denna COB Led Strip har 512 FLIPCHIP-chips per meter, med vilka vi uppnår ett jämnt ljus genom hela remsan, förutom att vi har högre Lm / W-prestanda än traditionella SMD-lysdioder. Med sin **CRI>90** får vi färgerna att se väldigt riktiga ut. Detta gör den här ledremsan perfekt för att belysa utrymmen där vi vill att färgerna ska se perfekt ut.

LED-remsan kan skäras och sammanfogas av de utrymmen som anges i den (kopplingsarea), följ alltid de relevanta instruktionerna (var försiktig så att svetsaren upprätthåller en kort kontakt med remsan när den svetsas den, eftersom överdriven värme kommer att skada ledaren).

Det rekommenderas att alla typer av installation av denna typ inte överstiger 10 meter för att undvika spänningsfall av likström som driver LED-remsorna, även om du också har möjlighet att mata remsan från båda ändar, ett mer rekommenderat alternativ om du går 20 meter kontinuerligt. För installation av mer kontinuerliga mätare behöver du installera signalförstärkare för LED-remsan.

För att öka livslängden för LED-remsan **rekommenderas** det att man använder den **dubbelsidiga värmeavledande** teipen och placerar den på en **aluminiumprofil** för en korrekt hantering av värmen från själva LED-remsan .

På vår hemsida hittar du både signalförstärkare, såsom dissipativ tejp, anslutningstillbehör, 12-24v strömförsörjning samt aluminiumprofiler.

LED-remsorna är idealiska för att belysa alla typer av hörn eller element i ditt företag och ditt hem tack vare dess flexibilitet. Det kan sägas att en av dess huvudsakliga fördelar är den stora mångsidigheten av användningen som den kan ges, eftersom de kan installeras i vilket område som helst och anpassas till valfritt hörn och därmed placeras i valfri position på grund av dess anpassningsbara linjära design.

Applikationer: LED-strip COB 24V | 512 LED/m | 5m | FLIP CHIP | 1650Lm | 11W/M | CRI90 | IP20 | SPECIAL FÖR MAT

- I bibliotek
- Barer
- Hem
- Restauranger
- Hustaken
- Butiker

I FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Ytterligare bilder:

