

LED-gatubelysning 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm / W - Skymningssensor



Produktkode:

Referens: SP3100W-SENSOR

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP3100W-SENSOR
Nominell effekt: 100w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 14000Lm
Led typ: SMD3030 Bridgelux
Öppningsvinkel (°): 150° x 90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 150 Lm/W
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 623mmx200mm - Tube hole 630mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: EDISON
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): C
Årsgaranti: 5
Tillbehör : Twilight Sensor

Produkt kort beskrivning:

Upptäck 100W LED-gatlyktan HALLEY med skymningssensor, som slås på och av automatiskt enligt nivån av naturligt ljus. Utrustad med hög ljusstyrka SMD 3030 Bridgelux LEDs, ger den kraftfull och jämn belysning i offentliga utomhusområden. Med ENEC 05-certifiering säkerställer den kvalitet och säkerhet. Ge effektivitet och tillförlitlighet till dina utomhusbelysningsprojekt med HALLEY.

Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Produktbeskrivning:

LED-gatubelysning 100W HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm / W - Skymningssensor

HALLEY 100W LED-gatlykta med skymningssensor, som tänds och släcker automatiskt beroende på det naturliga ljuset. Med denna sensor kan belysningen tändas automatiskt, både inomhus och utomhus, vid skymning och släcks automatiskt vid gryning. Detta gör att din anläggning vet om det inte finns något ljus ute och kan automatisera belysningen av din anläggning i större utsträckning. De känslighetsregleringar som stöds sträcker sig från 6 lux till 50 lux.

Så här fungerar den:

Sensorn känner av solnedgången eller skymningen (minskning av ljusnivån) och tillhandahåller strömförsörjning (220Vac-fas) vid utgången för att ansluta LED-lamporna. På samma sätt avbryter soluppgången anslutningen vid strömförsörjningsutgången, vilket leder till att LED-lamporna kopplas bort.

Denna produkt är konstruerad med en elektronisk krets med fotodiodsensor och en åskledare (MOV). Den snabbare responsen med en tidsfördröjning på 3-20 sekunder gör det enkelt att testa funktionen.

Utrustad med **3030 Bridgelux SMD 3030-dioder** med hög ljusstyrka ger den kraftfull och jämn belysning i gatubelysningsutrymmen utomhus. ENEC 05-certifierad, vilket garanterar kvalitet och säkerhet. Med HALLEY får du effektivitet och tillförlitlighet i dina utomhusbelysningsprojekt.

Den utmärker sig genom sin höga motståndskraft mot stötar, med IK10-klassificering.

Tack vare IP66-skyddet är den dessutom skyddad mot alla typer av klimatförändringar, utan att dess belysningsfunktion påverkas.

Med HALLEY LED gatubelysningsarmatur kan du upprätthålla god belysning med låg energiförbrukning. Driftkostnaden är lägre eftersom det inte finns några startmotorer eller någon elektronik att byta ut.

Teknisk Specifikation

HALLEY 100W LED-gatubelysning har en lång livslängd på mer än 50 000 timmar och 5 års garanti för högkvalitativ strömförsörjning, hållbarhet och design.

Den har en rund svängbar kontakt med 60 mm diameter och 2 skruvar för fastsättning i pelaren.

Användningsområden för 100W HALLEY BRIDGELUX LED-gatubelysning HALLEY BRIDGELUX Chip 150lm/W - Skymningssensor:

- Gatubelysning
- Trädgårdar och gångvägar
- Parker och torg
- Idrottsanläggningar
- Parkeringsplatser

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

