

LED Downlight 18W Cirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17



Produktkode:

Reference: 90541

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90541
Nominel effekt: 18w
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: SELECTABLE FARVE: 3000K-4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 82
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 1980
Led type: SMD 2835 OSRAM CHIP
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 110Lm/W
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: Front: IP54 - Driver IP20
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): Ø132mm * H60mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Udskæringsstørrelse (mm): Ø 120mm
Gløindeks (UGR): 17
Driver inkluderet: Ja
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

VALGFARV: Vores **18W LED OSRAM CHIP DURIS E 2835 cirkulære** forsænket **Downlight** har en farvetemperaturvælger, der vælger mellem kold hvid, neutral hvid og varm hvid.

Armaturets åbningsvinkel er 120°. Begynd at spare nu på din elregning!

Produkt beskrivelse:

LED Downlight 18W Cirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

Vores **Cirkulære Downlight** med **18W** effekt er kendetegnet ved sin enkle betjening, der får præcis og personlig belysning i ethvert indvendigt rum. Med denne type **LED-armatur** kan du få et lys skræddersyet til alle typer forretninger.

Desuden vil du med dens høje UGR ikke have problemer med blænding, da den har en **UGR17**.

Takket være farvesystemet kan du tilpasse det til din virksomheds eller dit hjem behov og være i stand til at vælge den ønskede farve til hvert værelse eller værelse.

Den højeffektive lyskilde med **OSRAM chip SMD2835**-teknologi leverer høj lysstyrke, som perfekt erstatter traditionelle projektører, hvilket giver en besparelse på over 80%.

Med dets funktionelle forsinkede design er installationen meget enklere.

Dens høje farvegengivelsesindeks større end 82 garanterer en gengivelse af farver naturligt.

Anvendelse af LED Downlight 18W Cirkulære - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

- Butikker
- Restauranter
- Museer
- Kommercielle gallerier
- Indkøbscentre
- Kontorer
- Gange
- Udstillingsvindue

I FactorLED sørger vi for, at vores produkter er garanteret af KVALITET og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROSS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.

Yderligere billeder:

