Fiche Technique

Convertisseur de signal 1-10V vers DALI pour éclairage LED

Codes produits :

Référence: LF-SCD010B

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : LF-SCD010B
Dimmable: 1-10V to DALI
Certificats: CE - RoHS 2.0 (UE) 2015/863 - EN55015
Indice Protection: IP67-Extérieur
Dimensions (mm): 111 x 30 x Ø30mm
Plage de Température (ºC): -30ºC - +60ºC
Autres Informations: Normas DALI: IEC 62386-101, 102, 103, 207
Garantie Ans: 5

Brève description du produit :

Notre modèle LF-SCD010B est un convertisseur de signal isolé, qui transforme le signal DALI / push en une sortie 0-10V. Il est conforme au protocole DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207. Sa tension d'entrée va de 11Vdc à 13Vdc. Un convertisseur peut piloter jusqu'à dix drivers de LED 0-10V avec un signal de sortie 0-10V puissant. Il s'adapte de manière flexible à de nombreuses conceptions différentes de systèmes d'éclairage DALI.

Description du produit:

Convertisseur de signal 1-10V vers DALI - Modèle LF-SCD010B

Est un convertisseur de signal isolé, qui transforme le signal DALI / Push en une sortie 0-10V.

Il est conforme au protocole DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207.

Sa tension d'entrée va de 11Vdc à 13Vdc.

Avec un seul convertisseur, il peut piloter jusqu'à dix drivers de LED 0-10V avec un signal de sortie 0-10V puissant. S'adapte de manière flexible à de nombreuses conceptions différentes de systèmes d'éclairage DALI.

- Sortie du signal de gradation 0-10V ; compatible avec le driver de gradation 0-10V ; haute performance, haute fiabilité.
- Le signal de sortie 0-10V peut contrôler un maximum de dix pilotes de LED 0-10V et réaliser une gradation synchronisée.
- Plage de gradation de 10% à 100% (gradation à l'arrêt)
- Fonction de gradation et de poussée DALI ; le mode de gradation logarithmique et le mode de gradation linéaire peuvent être sélectionnés via l'interface DALI.
- Indice IP67 ; boîtier étanche
- Garantie : 5 ans

Utilisations du convertisseur de signaux 1-10V vers DALI

- Éclairage de plantes
- Éclairage intérieur des bureaux
- Éclairage décoratif
- Éclairage commercial
- Éclairage résidentiel

Schéma de câblage de la régulation push-in
Schéma de câblage de la gradation DALI

La fonction de gradation DALI et la fonction de gradation pulsée ne peuvent pas être utilisées en même temps, sinon le gradateur DALI sera endommagé.

Images supplémentaires:

Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.

Fiche Technique



Avis : Produit sujet à modification sans préavis. Assurez-vous d'utiliser la fiche technique la plus récente.