Scheda Tecnica

Faretto Downlight LED 12W Circolare - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

Codice prodotto:

Riferimento: 90540

Specifiche tecniche:

REFERENZA: 90540
Potenza: 12w
Multitensione: 85-265V
Temperatura della luce: COLORE SELEZIONABILE: 3000K-4000K-6000K
IRC- Indice di Resa Cromatica: 82
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Flusso Luminoso-Lm: 1320
Fonte Luminosa: SMD 2835 OSRAM CHIP
Fascio Luminoso (º): 120º
Efficienza LED Diode (Lm/W): 140 Lm/W
Efficienza luminosa (Lm/W): 110Lm/W
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: Front: IP54 - Driver IP20
Vita stimata di diodo (H): 30.000
Dimensioni (mm): Ø105mm * H55mm
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
Tª Amb. Funzionamento (ºC): -20°C ~ +55°C
Cicli On/Off: 100.000
Tempo di avvio (s): 0,2s
Taglio del tetto (mm): Ø 90mm
Fattore di Abbagliamento (UGR): 17
Driver incluso: SI
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energia (2023 - UE-2019/2015): F
Garanzia - Anno: 3

Breve descrizione del prodotto:

COLORE SELEZIONABILE: Il nostro **Faretto Downlight circolare da incasso a LED da 12W** ha un selettore della temperatura di colore, che può essere scelto tra bianco freddo, bianco neutro e bianco caldo.

L'angolo di apertura dell'apparecchio è di 120º. Inizia subito a risparmiare sulla tua bolletta elettrica!

Descrizione del prodotto:

Faretto Downlight LED 12W Circolare - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

Il nostro **Faretto Downlingt LED** con potenza di **12W** si caratterizza per il suo funzionamento semplice che ottiene un'illuminazione precisa e personalizzata in qualsiasi spazio interno. Con questo tipo di apparecchio a Led puoi ottenere una luce su misura per tutti i tipi di attività.

Inoltre, con il suo alto UGR non avrete problemi di abbagliamento, dato che ha un **UGR17**.

Grazie al suo sistema di selezione dei colori puoi adattarlo alle esigenze della tua azienda o della tua casa, potendo scegliere il colore desiderato per ogni stanza o stanza.

La sorgente luminosa ad alta efficienza con tecnologia **SMD2835 OSRAM chip** offre un'elevata luminosità, che sostituirà perfettamente i faretti tradizionali con un risparmio di oltre l'80%.

Con il suo design funzionale ritardato, la sua installazione è molto più semplice. Il suo indice di resa cromatica superiore a 82 garantisce una riproduzione naturale dei colori.

Usi del Faretto Downlight LED 12W Circolare - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - CCT - UGR17

- negozi
- ristoranti
- musei
- Gallerie commerciali
- Centri commerciali
- uffici
- corridoi
- vetrina

In FactorLED assicuriamo che i nostri prodotti abbiano una garanzia di QUALITÀ e offrano tutti gli elementi necessari per la DISTRIBUZIONE, IMPORT o ALL'INGROSSO, compresa la scheda tecnica di ciascun prodotto LED.

Avviso: Prodotto soggetto a modifiche senza preavviso. Assicurati di utilizzare la scheda tecnica più recente.

Scheda Tecnica

Immagini aggiuntive:

Avviso: Prodotto soggetto a modifiche senza preavviso. Assicurati di utilizzare la scheda tecnica più recente.