


Minibryter + Dimmer - for profilerte LED-lister - 12/24V.



Produktkode:

Henvisning: 2680-TC

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 2680-TC
Effekt: DC12V -96W / DC24V-144W
Nominell spenning: DC 12-24V
Byggemateriale: Termoplast
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 53x11mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Oppstart Tid (s): 0,2s
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Touch switch+ dimmer som tillater å slå av og på **12 og 24-volts** LED-strips plassert i aluminiumsprofiler og også regulere lysintensiteten fra 100 % til av. Enheten er plassert inne i profilen og, takket være en optisk sensor, registrerer den når fingeren trykkes på diffusoren.

Enkel tilkobling ved hjelp av hurtigkobling, uten behov for lodding. **HAR EN HUKOMMELSE.**

Produktbeskrivelse:

Minibryter + Dimmer - for LED strips i 12/24V profil.

Bryter + berøringsregulator (dimmer) som lar deg regulere av og på av **12 og 24 volt** LED-striper som er plassert i aluminiumsprofiler, og også justere lysstyrken fra 100% til av.

Den berøringsfølsomme PCB-regulatoren med minne er en siste generasjons elektronisk enhet som er designet for å gi en mer avansert og tilpasset belysningsopplevelse i hjemmet og i bedriften. Belysningsbryteren bruker innovativ berøringsteknologi som gjør det mulig for brukerne å justere lysstyrken med et enkelt og mykt trykk på bryterens berøringsoverflate.

Denne berøringsfølsomme PCB-regulatoren med minne er kompatibel med lavspenningsbelysningsystemer på **12V eller 24V DC**, noe som gjør den til en svært allsidig belysningsløsning for en rekke forskjellige applikasjoner. Den har en maksimal belastningskapasitet på **96 watt ved 12V og 144 watt ved 24V**.

En av de mest fremtredende egenskapene til berøringsfølsomme PCB-regulatoren med minne er dens innebygde minnefunksjon. Denne minnefunksjonen lar den huske den siste lysinnstillingen brukeren har satt, slik at du ikke trenger å justere lysstyrken hver gang du slår på lyset. Minnefunksjonen er også veldig nyttig i situasjoner der en spesifikk lysinnstilling kreves for bestemte aktiviteter.

I tillegg har berøringsfølsomme PCB-regulatoren med minne en integrert kretskort (PCB), som er en elektronisk komponent som gir pålitelig og stabil ytelse i alle forhold. Dette sikrer at bryteren fungerer effektivt og sikkert over en lengre periode.

Den berøringsfølsomme PCB-regulatoren med minne er veldig enkel å bruke:

- Når stripen er koblet til, er den slått av.
- Med en kort trykk på enheten, slås stripen på eller av (en trykk for på og en trykk for av).
- Med et langt trykk på enheten kan du gradvis justere lysstyrken på stripen fra av til 100% lysstyrke.

Slå på, av og juster lysstyrken på LED-stripen din enkelt. Til og med bak den gjennomslipende plasthetten på LED-profilene.

Ytterligere bilder:

