

10W SMART Wifi RGB + CCT LED-pære - A60 kan dæmpes - E27



Produktkode:

Reference: IWSMA60

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: IWSMA60
Nominel effekt: 10W
Nominel spænding: 220V-240V
Let temperatur: RGB+CCT
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 85
Byggemateriale: Aluminium + pc
Lysstyrke-Lm: 806
Led type: SMD
Åbningsvinkel (°): 300°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 80 Lm/W
Kan dæmpes: Ja
Sokkel: E27
Certifikater: CE - ROHS
IP-klasse: IP20
Anslået leddiode Liv(H): 30.000
Mål (mm): Ø60x120 mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (er): 0,2s
Kontroltilstande: WIFI
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): A
Års garanti: 2

Produkt kort beskrivelse:

10W SMART Wifi A60 LED-pære til E27-sokkel har en RGB + hvid farvevalgfunktion, der kan styres via mobilapplikation via WIFI-forbindelse eller via Google Home og Alexa.

Produkt beskrivelse:

10W SMART Wifi RGB + CCT LED-pære 10W LED SMART WIFI-pære, denne enhed giver mulighed for at justere både farven på hver diode (RGB) såvel som dens lysstyrke og farvetemperatur, der er mulig at justere fra varme farver (2700K) til koldere farver (6500K) tilpasses på denne måde til alle brugeres behov. Gruppér det med andre SMART-enheder, og skab unikke øjeblikke i dit hjem. Konfiguration LED-pære 10W SMART Wifi RGB+CCT:

- Tilslut pæren til lysnettet.
- Tænd og sluk 3 gange gentagne gange.
- Pæren skal begynde at blinke.
- Hvis pæren ikke blinker, skal du vente 10 sekunder og gentage sekvensen igen.
- Nu kan du forbinde den med APP'en.

Det har fuld kompatibilitet med Amazon Alexa, Google Home og Smart life samt med IO'er og Android-operativsystemer. Dens opstart er meget enkel og intuitiv gennem vores gratis IWIIC- eller TUYA-app.

Forvandl dit hjem til et smart tak takket være Smart WIFI IWIIC-produkterne, som du kan finde i vores onlinebutik.

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske ark for hvert LED-produkt

Yderligere billeder:

