

LED Gadebelysning 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm / W



Produktkode:

Reference: SL60W

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: 90357-60W
Nominel effekt: 60w
Nominel spænding: 85-265V
Let temperatur: 4000K-6000K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 70
Byggemateriale: Aluminium + glas
Lysstyrke-Lm: 8400Lm
Led type: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
Åbningsvinkel (°): 140° x 52°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikater: CE-RoSH
IP-klasse: IP65
Anslået leddiode Liv(H): 50.000
Mål (mm): 513x180x85mm - Tube hole 63Ømm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Stødbeskyttelse (IK): IK08
Driver inkluderet: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Produkt kort beskrivelse:

ASKER LED Street Light 60W är tillverkad av Bridgelux **SMD 3030-dioder** med hög ljusstyrka, som kan skapa bra belysning i alla offentliga utomhusbelysningsrum. Det är dags att byta ut de gamla gatubelysningarna mot de nya och med LED-teknik är det möjligt att minska energiförbrukningen med upp till 80%.

Produkt beskrivelse:

60W ASKER BRIDGELUX LED Streetlight Chip 140lm / W

For at opnå en bedre offentlig belysning er idealet den nye **ASKER BRIDGELUX Chip LED Street Light**, der skiller sig ud fra resten takket være sin 60W SMD3030-strøm, der opnår en kvalitetsarmatur. Den er lavet af aluminium i høj kvalitet og er derfor garanteret meget modstandsdygtig over for elementerne.

Takket være det ekstra flade design forhindrer det, at der afsættes blade eller snavs på det, samtidig med at det minimerer dets visuelle påvirkning.

ASKER LED-gadelygten tændes straks, hvilket eliminerer de irriterende ventetider, der efterlader hele områder i mørke, når strømforsyningen svigter, hvilket skaber usikkerhed blandt forbipasserende.

Desuden er den takket være IP65-beskyttelsen beskyttet mod enhver klimaforandring, hvis dens belysningsfunktion påvirkes.

ASKER LED gadebelysningsarmatur giver dig mulighed for at opretholde god belysning med lavt forbrug. Driftsomkostningerne er lavere, da der ikke er nogen startere eller elektronik, der skal udskiftes.

Bygget med en lang levetid på mere end 50.000 timer har **60W ASKER LED-gadebelysning 3** års garanti for sin høje kvalitet og holdbare strømforsyning.

Den har et **60 mm** diameter rundt drejestik, der fastgør 2 trykskruer til søjlen.

Anvendelse til ASKER BRIDGELUX 60W LED Streetlight 140lm / W Chip

- Offentlig belysning
- Haver og stier
- Parker og pladser
- Sportscenter
- Parkeringspladser

I FactorLED forsikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for

hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

