

LED Streifen 24V | 120xLED/m | 5m | SMD2835 | 1400Lm | 12W/M | IP20



Produktcode:

Referenz: SP120D24V12W

Technische Spezifikationen:

Nennleistung : 12w
Spannung: 24V DC
Lichtfarbe: 2400K - 2700K - 4000K - 6000K
CRI- Farbwiedergabeindex: 80
Luminosity-Lm: 1 Meter: 1400Lm/M - 5 Meter: 7000Lm
Lichtquelle: SMD 2835
Abstrahlwinkel (°): 120°
Effizienz LED Diode (Lm/W): 160Lm/W
Lichtausbeute (Lm/W): 120Lm/W
Prüfprotokoll: CE - ROHS
IP: IP20
Betriebsstunden LED-Diode (H): 100.000
Maße (mm): 5m. x 8mm
Zündzyklen: 100.000
Energieeffizienzklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Jahre Garantie: 3

Kurzbeschreibung des Produkts:

SMD2835 **LED-Streifen 12W** bei **24V** und **5 Meter** mit Klebeband für eine einfache Installation. Entworfen für die Inneninstallation. Perfekt für die Beleuchtung aller Arten von Räumen. Benötigt eine Stromversorgung und es ist ratsam, es auf einem Aluminiumprofil zu installieren, um eine gute Wärmeableitung zu erreichen. **Hocheffiziente** SMD2835-Dioden.

Produktbeschreibung:

LED Streifen 24V | 120xLED/m | 5m | SMD2835 | 1400Lm | 12W/M | IP20

Mit unserem **IP20 LED-Streifen 12W** und **5 Meter**. Mit Klebeband für eine einfache Installation, benötigt er eine Stromversorgung und ist für die Installation auf einem Aluminiumprofil für eine gute Wärmeverteilung geeignet.

Unser LED-Streifen ist selbstklebend für eine einfache Installation. Der LED-Streifen benötigt eine Konstantstrom-Gleichstromversorgung (DC) zur Stromversorgung. Die **LED-Streifen** sind **dimmbär** (-Dimmable-).

Der LED-Streifen kann an den auf dem Streifen angegebenen Stellen (Kupferanschlussbereich) unter Beachtung der entsprechenden Anweisungen zugeschnitten und verbunden werden (achten Sie darauf, dass der Lötkolben beim Löteten nur kurz Kontakt mit dem Streifen hat, da eine zu große Hitze den Leiter beschädigt).

Es wird empfohlen, dass jede Art von Installation dieser Art 10 Meter nicht überschreitet, um Spannungsabfälle im Gleichstrom, der die LED-Streifen speist, zu vermeiden, obwohl Sie auch die Möglichkeit haben, den Streifen von beiden Enden aus zu speisen, was empfehlenswerter ist, wenn Sie 20 durchgehende Meter installieren wollen. Für die Installation von mehr durchgehenden Metern müssen Sie Signalverstärker für den LED-Streifen installieren.

Um die Lebensdauer des LED-Streifens zu erhöhen, ist es ratsam, das **doppelseitige Kühlband zu verwenden** und es auf einem **Aluminiumprofil** zu platzieren, um die Wärme des LED-Streifens selbst richtig zu leiten.

Auf unserer Website finden Sie Signalverstärker, Kühlkörperband, Anschlusszubehör, **12-24V** Netzteile, sowie Aluminiumprofile.

LED-Streifen sind dank ihrer Flexibilität ideal für die Beleuchtung jeder Art von Ecke oder Element in Ihrem Geschäft oder Zuhause. Man kann sagen, dass einer ihrer Hauptvorteile die große Vielseitigkeit der Verwendungsmöglichkeiten ist, da sie in jedem Bereich installiert werden können und sich an jede Ecke anpassen, und somit in jeder Position platziert werden können, aufgrund ihres anpassungsfähigen linearen Designs.

Verwendungsmöglichkeiten von LED Streifen 24V | 120xLED/m | 5m | SMD2835 | 1560Lm | 10W/M | IP20

- CRI80
- In Bibliotheken
- Bars
- Zuhause
- Restaurants
- Abdeckungen
- Geschäfte

In FactorLED stellen wir sicher, dass unsere Produkte eine **QUALITÄTSGARANTIE** haben und bieten alle notwendigen Elemente für **DISTRIBUTION**, **IMPORT** oder **WHOLESALE**, einschließlich des technischen Datenblatts jedes LED-Produkts.

Zusätzliche Bilder:

