

LED-valonheitin FENIX Musta -12W-8W-5W - CRI+93 SURFACE - UGR13 - CCT



Tuotekoodi:

Viite: CLB12W-BLACK

Tekniset tiedot:

SKU: CLB12W-BLACK
Teho: 5W - 8W -12W
Jännite: 175-265V
Väriämpötila-Kelvin: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K
CRI -Värintoistoindeksi: 92
Kotelo: Alumiini + PMMA
Lumen-Lm: 1200
LED-tyyppi: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Säteenkulma (°): 20°
Tehokkuuden LED-diodi (Lm/W): 130Lm/W
Valotehokkuus (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifiointi: CE - ROHS
IP- Suojaus : IP20
Arvioitu LED-diodi (H): 35.000
Pituus (mm): 140x130xØ100mm
Toimintataajuus (Hz) : 50/60Hz
Lämpötila (°C): -20° ~ +40°
Tehosykli: 100.000
Aloitusaika (s): 0,2s
lisäinformaatio: Bridgelux CHIP INSIDE 1835 DS-C30
LED-ohjain: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
Energialuokka (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (UE-2019/2015): F
Takuu (vuotta): 3

Tuotteen lyhyt kuvaus:

Pinta-asennettavassa LED-valonheittimessämme -FENIX- on BRIDGELUX COB -siru, jonka erittäin korkea kromaattinen resoluutioindeksi on yli +97, mikä tekee valon laadusta lyömättömän, ja värien realismi on lähes täydellistä tiettyjen elementtien korostamiseksi. 24° kulma. **CCT: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K. Valittavissa oleva teho: 12W-8W-5W.**

Tuotteen Kuvaus:

FENIX Musta CRI+93 SURFACE LED-valonheitin - UGR13 - **CCT: VALITTAVA VÄRI: 3000K-4000K-6000K. Valittavissa oleva teho: 12W-8W-5W.**

FENIX - BRIDGELUX Chip 12w LED-valonheittimelle on ominaista mihin tahansa tyyliin sopiva muotoilu ja erinomainen suorituskyky.

FENIX LED-valonheittimessä on BRIDGELUX Chip on ihanteellinen valaisemaan mitä tahansa paikkaa, jota haluat korostaa, se on myös täydellinen tilanteisiin tiloissa, jotka etsivät luokkaa ja eroa sen valaistusverkossa ja myös eri lämpötiloissa 3000K - 4000K ja 6000K.

Sen Musta muotoilu on ihanteellinen minimalististen tunnelmien luomiseen samalla kun korostat tiloja, joita haluat korostaa. Sen asennus on helppo sijoittaa pinnalle, nyt koristelu on käsisäsi ja helpoimmalla tavalla.

Tämä tuote on valmistettu erityiseen sisäkäyttöön, joten sen suojaus on IP20.

FENIX LED-kohdevalaisimemme tuottaa 1200 lumenia (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) ja säästää jopa 90 % laskussa. Kohdevalaisin kestää jännitettä 175V-265V.

KÄYTTÖTARKOITUS - 12W FENIX pintavalkoinen LED-Musta CRI+97 - Bridgelux Chip:

- Myymälän ikkunat
- Toimistot
- Vitriinit
- Myymälät
- Taidegalleriat
- Museot

FactorLEDissä varmistamme, että tuotteillamme on LAATUTAKUU, ja tarjoamme kaikki tarvittavat elementit JAKELUA, TUONTAA tai KOKO MYNTIÄ varten, mukaan lukien jokaisen LED-tuotteen tekniset tiedot.

Lisäkuvia:

