

Éclairage de secours 4W LED + Kit Intégré + Option Lumière Permanente - IP65



Codes produits :

Référence: EM415LM

Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE :

Puissance nominale : 4W
Tension Nominale: 220-240V
Couleur: 6000K
CRI-Rendu des Couleurs: 75
Matériaux de construction: ABS + PC (Cover) + PCB
Luminosité-Lm: 415Lm
Nombre et Type de LEDs: 50 SMD 2835
Angle de Rayonnement (°): 120°
Efficacité diode LED (Lm/W): 120Lm/W
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 101Lm/W
Certificats: CE - ROHS-TÜV
Indice Protection: IP65-Extérieur
Heures de fonctionnement LED diode (H): 30.000
Dimensions (mm): 290*125*90mm
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Plage de Température (°C): -20°C ~ +55°C
Cycles Marche/Arrêt: 100.000
Moment de Départ (s): 0,2s
Autres Informations: Charge time 12Hrs
Dimension Découpe (mm): 245*85mm
Matériel de la batterie: Li-ion
Temps de téléchargement: 3H.
Impacte protection (IK): IK10
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+
Garantie Ans: 3

Brève description du produit :

L'éclairage de secours LED 4W avec kit au plafond a l'option de permanent et non-permanent. Et c'est parfait lorsque nous avons besoin d'un point lumineux qui continue de fonctionner en cas de panne de courant. Il a des diodes verte et rouge, ce sont les pilotes qui informent de la charge dans la batterie.

*Option d'urgence avec lumière permanente ou non permanente.

Description du produit:

Éclairage de secours 4W LED + Kit Intégré + Option Lumière Permanente - IP65

La lampe d'urgence LED de 4W avec kit de plafond dispose de l'option lumière permanente ou non permanente. Elle est parfaite lorsque nous avons besoin d'un point lumineux puissant de 406 lm (50 diodes SMD 2835 haute luminosité) qui continue à fonctionner en cas de panne d'alimentation électrique.

Elle dispose de 2 options :

- Mode Charge : La lampe d'urgence reste éteinte et en charge jusqu'à ce qu'une panne de courant survienne.
- Mode Permanent : La lampe d'urgence reste constamment allumée.

Avec une consommation très réduite, cette lampe d'urgence LED de seulement 4W peut être installée en surface ou encastrée grâce à son kit pour faux plafonds. Elle offre un éclairage suffisant en cas d'évacuation d'une salle ou d'un bâtiment lors d'une coupure de courant, en l'absence, par exemple, de lumière naturelle. À noter que cette lampe reste allumée en permanence si elle est

Fiche Technique

configurée en mode permanent (dispositif de réglage intégré).

Fabriquée en plastique ABS durable, elle est équipée d'une batterie Li-ion 7,4/1,8Ah offrant jusqu'à 3 heures d'autonomie avec un temps de charge de 5 heures. Le kit d'encastrement optionnel est inclus, facilitant son installation rapide et simple dans les plafonds et les murs.

La lampe d'urgence LED de 4W avec kit de plafond et lumière permanente est disponible dans notre boutique en ligne d'éclairage à un prix imbattable.

Instructions d'installation :

- L'installation doit être réalisée uniquement par des personnes ayant des connaissances techniques et une expérience en électricité.
 - Utilisez un câble adapté à un usage extérieur (si installé à l'extérieur).
 - Ne pas utiliser de variateur pour faire fonctionner cette lampe.
1. Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée.
 2. Percez deux trous à la hauteur souhaitée, où le support LED doit être accroché.
 3. Utilisez les deux points désignés sur l'appareil comme écartement entre les trous.
 4. Branchez la lampe au réseau électrique via le bornier à l'intérieur de la lampe.
 5. Tournez la pièce rotative pour fixer le câble. Fixez la lampe à la position souhaitée. Utilisez les anneaux en caoutchouc appropriés autour des vis à l'intérieur de l'appareil pour garantir l'étanchéité.
 6. Activez l'alimentation électrique.

Chez Factorled, nous garantissons que nos produits sont de QUALITÉ et offrent tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE en GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

Images supplémentaires:

