

## Spot LED 10W FENIX - NOIR - Rail Triphasé - CRI+93



### Codes produits :

Référence: TRB10W-BLACK

### Caractéristiques du produit:

RÉFÉRENCE : TRB10W-BLACK  
Puissance nominale : 10W  
Tension Nominale: 175-265V  
Couleur: 3000K - 4000K  
CRI-Rendu des Couleurs: 93  
Matériaux de construction: Aluminium +P MMA  
Luminosité-Lm: 4800  
Nombre et Type de LEDs: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30  
Angle de Rayonnement (°): 24°  
Efficacité diode LED (Lm/W): 130Lm/W  
Efficacité Lumineuse (Lm/W): 100 Lm/W  
Certificats: CE - ROHS  
Indice Protection: IP20  
Heures de fonctionnement LED diode (H): 35.000  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Plage de Température (°C): -20° ~ +40°  
Cycles Marche/Arrêt: 100.000  
Moment de Départ (s): 0,2s  
Autres Informations: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883  
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): A+  
Garantie Ans: 3

### Brève description du produit :

Notre **spot à LED Noir Triphasé 10W -FENIX-** intègre une **puce COB BRIDGELUX**, avec un indice de résolution chromatique très élevé, supérieur à +93, qui rend la qualité de la lumière imbattable et le réalisme des couleurs presque parfait pour mettre en valeur des éléments spécifiques. Angle de 24°.

### Description du produit:

Spot LED 10W FENIX - NOIR - Rail Triphasé - CRI+93

Le **spot LED -FENIX- BRIDGELUX Chip** de **10w** se caractérise par son design qui se combinera avec n'importe quel style et ses excellentes performances.

Le **spot LED FENIX a BRIDGELUX Chip** est idéal pour éclairer tout endroit que vous voulez mettre en évidence, il est également parfait pour les situations dans les espaces qui sont à la recherche de la classe et la distinction dans son réseau d'éclairage aussi vous l'avez dans différentes températures **3000k et 4000k**.

Son design **Noir** est idéal pour créer des environnements minimalistes tout en soulignant les espaces que vous avez besoin de mettre en évidence. Son installation est simple à placer dans un rail monophasé, maintenant la décoration est dans vos mains et de la manière la plus facile.

Ce produit a été fabriqué pour une utilisation spéciale en intérieur, d'où sa protection **IP20**.

Notre **spot LED FENIX** émet 1000 lumens (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30) et permet d'économiser jusqu'à **90%** sur notre facture. Le spot est capable de supporter une tension de **175V à 265V**.

Applications pour Spot LED 10W FENIX - NOIR - Rail Triphasé- CRI+93 - Bridgelux Chip:

- Vitrines
- Bureaux
- Vitrines
- Magasins
- Galeries d'art
- Musées

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

### Images supplémentaires:

# Fiche Technique

