

Kit di conversione di Emergenza per apparecchi a LED - Max.50 W.



Codice prodotto:

Riferimento: BATERYPCTMBW

Specifiche tecniche:

REFERENZA: BATERYPCTMBW
Potenza: 3W-50W
Multitensione: DC18V-175V
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificati: CE - ROHS
Protezione IP: IP20
Dimensioni (mm): 140x55x33mm
Freq. di Funzionamento (Hz): 50/60Hz
T^a Amb. Funzionamento (°C): -15° + 50°
Ulteriori informazioni: Battery 3.7V / 2.5Ah
Materiale batteria: LiFePO4 - Litio-Ferrosolfato -LPF
tempo di scarica (h): 50W: 50 minutes - 40w: 60 minutes - 30w: 75 minutes - 20w: 90 minutes
Classe Energia (2021-UE-2019/2015): A+
Garanzia - Anno: 2

Breve descrizione del prodotto:

CONVERTE TUTTI I TIPI DI LUCI A LED - CON I DRIVER - IN LUCI DI EMERGENZA. Con la batteria di emergenza da 2500 mAh è possibile convertire qualsiasi apparecchio a LED in un'emergenza. Funziona regolando automaticamente il 30% dell'apparecchio in cui è installato. Massimo 50W. (Non adatto a prodotti senza conduttore)

Descrizione del prodotto:

La batería dispone 2500 mAh (2.5Ah) de una autonomía que va en función del consumo según los vatios de la luminaria donde se instale. La luminaria regulará el flujo luminoso al 30% de su potencia total, dando como resultado una duración mínima de: 50W: Du

Immagini aggiuntive:

