

RGB Senkbar LED-pære 36W PAR56 - DC12V - IP68 - Stål316 - IK10 - Basseng



Produktkode:

Henvising: PACK-POOL36W-RGB-RC

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: POOL12-RGB
Effekt: 36w
Nominell spenning: 12V DC
Lystemperatur: RGB (6x3W)
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Stål + PMMA
Lysstyrke-Lm: 3600
LED-type: SMD
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 140 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 100 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP68 - utendørs bruk
Størrelse (mm): Ø177x13mm
Tilleggsinformasjon: Wire 2M.
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 3

Kort produktbeskrivelse:

Forestill deg å slappe av i bassenget etter en lang dag på jobben, omgitt av mykt og varmt lys som skaper en unik og innbydende atmosfære. Med vår **Rustfrie LED PAR56 Bassengpære** kan du skape den drømmende atmosfæren i din egen bakgård. Pluss, de ser ikke bare utrolige ut, men de er også svært energieffektive, slik at du kan spare penger på energiregningene dine.

Produktbeskrivelse:

Submersibel RGB LED-pære - PAR56- 36W - DC12V - IP68 + Kontroller + Fjernkontroll - Stål 316 - STØTSIKKER - IK10

KOMPATIBEL MED VÅRT HUS REF: **8212**

Den **LED - RGB - lyspære til svømmebasseng** med **36W** effekt er kjent for sin friksjonssveis-optikklinse, spesielt utviklet for **undervannsbelysning**, som jevnt og utmerket fordeler lys rundt bassenget uten å blende badende. Dette gjør lampen til en pålitelig og effektiv lyskilde for drift.

Et av problemene som ofte oppstår med overflatearmaturer laget av plast eller glass, er at de ofte brykker på grunn av slag under vann i bassenger; ved å være et **IK10**-produkt laget av **stål**, løses dette problemet med brudd på grunn av slag.

Med kroppen laget av høyfast stål 316 som tåler saltinnhold. Stål 316 er en type austenittisk rustfritt stål som inneholder krom, nikkel og molybden som hovedlegeringselementer. Denne typen rustfritt stål er svært motstandsdyktig mot korrosjon og oksidasjon i høyt aggressive miljøer, med klor og salte omgivelser. Stål 316 har fordeler over andre typer stål i bruk i saltvann eller med klor:

- Motstand mot korrosjon: Stål 316 inneholder molybden, noe som gjør det svært motstandsdyktig mot korrosjon i miljøer med saltvann. Dette gjør det ideelt for bruk i marineutstyr og andre komponenter som vil bli utsatt for korrosjon.
- Motstandsdyktighet mot oksidasjon: Stål 316 er svært motstandsdyktig mot oksidasjon i saltvannsmiljøer på grunn av sitt krominnhold. Dette betyr at det ikke vil ruste eller korrodere lett, noe som vil forlenge levetiden til materialet.
- Enkel vedlikehold: Stål 316 er enkelt å rengjøre og vedlikeholde, noe som gjør det ideelt for bruk i marine miljøer. Overflaten på stål 316 er glatt, noe som forhindrer opphopning av smuss og andre forurensninger.
- Høy mekanisk motstand: Stål 316 er svært motstandsdyktig mot deformasjon og brudd på grunn av sin høye mekaniske styrke. Dette gjør det ideelt for bruk i applikasjoner der det kan være utsatt for slag, som i bassenger.

RGB-kontroller + Fjernkontroll er inkludert i hver lampe:

Hver pære har sin egen kontroller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for noe. Bare koble til 12V DC. Hver pære har sin egen fjernkontroll, som har samme frekvens som pærene, slik at du med en fjernkontroll kan kontrollere og programmere de forskjellige RGB-lampene på avstand.

SUPER ENKEL INSTALLASJON: Denne undervannslampen skal alltid installeres av kvalifisert personell. For å installere dem, må du alltid koble fra strømkilden.

Siden hver RGB-pære inneholder sin egen RGB-kontroller, trenger du ikke noe annet enn å koble til 12V DC-strømkablene:

1. Slå av strømmen til svømmebassenget.
2. Sett inn RGB-lyspæren i bassengnischen og koble den til 12V DC LED-strømkilden, og sørg for at ledningene er korrekt tilkoblet positiv og negativ DC.
3. Slå på strømmen igjen.
4. Programmer RGB-lysene til å fungere i henhold til dine lyspreferanser på fjernkontrollen.

5. Nyt den nye belysningen i svømmebassenget.

LED-enheten har **IP68**-klassifisering, noe som gjør den helt vanntett og støvtett, og den kan senkes ned i vann i lange perioder av gangen.

Høy LED-teknologi som gir utmerket belysning og opptil 90% strømforsparingsparing.

De gir en ekstraordinær lysatmosfære, og er det perfekte alternativet for å erstatte tradisjonelle glødelamper for svømmebassenger, fontener eller lignende.

- Energiforbruket er overlegen til enhver tradisjonell halogen-glødelampe.
- Lysstrålen er fri for UV- eller IR-stråler.
- Lav driftstemperatur.
- De øker sikkerheten i svømmebassenget ved å gjøre det mer synlig om natten eller under dårlige lysforhold.
- De hjelper svømmere å se bedre i bassenget, noe som kan redusere risikoen for ulykker eller skader.
- Bruk som dekorasjon vil gi mer stil og øke verdien av eiendommen.

DC12V strømforsyning er ikke inkludert i produktet.

PARING AV LAMPEN OG KONTROLLEREN VED HJELP AV FJERNKONTROLLEN.

1. Sett inn batterier i fjernkontrollen.
2. Koble kontrolleren som angitt på bildet i bruksanvisningen.
3. Slå på strømforsyningen til lampen fra strømbryteren.
4. Innen 3 sekunder etter at strømmen er slått på, trykk på av-knappen på fjernkontrollen i 15 sekunder.
5. Slipp av-knappen.
6. Hvis gjenkjennelsen lyktes, skal lampen reagere på fjernkontrollens kommandoer. Hvis ikke, før du prøver på nytt, utfør sletting av lampens gjenkjenning med fjernkontrollen, som angitt nedenfor:

Sletting av paring med fjernkontrollen

1. Skru av strømmen fra strømkilden.
2. Skru på strømmen fra strømkilden.
3. Innen 3 sekunder etter at strømmen er slått på, trykk og hold inne av-knappen på fjernkontrollen.
4. Lampen vil slukke og tenne, noe som indikerer at gjenkjennelsen er slettet. Slipp av-knappen.
5. Hvis slettingen var vellykket, vil lampen ikke reagere på fjernkontrollens kommandoer.

LEGG TIL LAMPEN I APPLIKASJONEN (TUYA SMART / SMART LIFE).

1. Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på mobiltelefonen din.
2. Last ned og installer applikasjonen du har valgt for å styre lampen (Tuya Smart eller Smart Life) på mobiltelefonen din.
3. Slå på lampen og slå den av med fjernkontrollen.
4. Skru av strømforsyningen til lampen fra strømbryteren. Skru på strømforsyningen til lampen fra strømbryteren.
5. Innen 3 sekunder etter at strømmen er slått på, trykk samtidig på på- og av-knappene på fjernkontrollen.
6. Hold dem inne til lampen blinker, noe som skal skje innen 10 til 15 sekunder. Gjenta trinn 3, 4 og 5 ved behov.
7. Slipp knappene, og på mobiltelefonen går du inn i Tuya Smart- eller Smart Life-appen (den du har valgt for å administrere lampen).
8. Med lampen som blinker, utfør "Legg til enhet" eller "+".
9. Vent til applikasjonen oppdager enheten.
10. Når den oppdager den, vil den be deg trykke på "Legg til". Når det er lagt til, vil applikasjonen indikere at det ble lagt til vellykket. Trykk på "Fullfør", og enheten er nå lagt til i applikasjonen for styring.

For å legge til lampen manuelt, velg "Belysning" og "Plugg (BLE)" og følg instruksjonene i applikasjonen.

VIKTIG INFORMASJON

1. Én kontroller kan støtte og betjene opptil 5 lamper samtidig.
2. Dette settet med lampe og kontroller STØTTER IKKE BRUK AV FORSTERKERE.
3. Hvis du trenger å betjene mer enn 5 lamper, må du installere ekstra kontrollere ved å fordele lampene (opptil 5 per kontroller).
4. Hvis du installerer mer enn én kontroller, anbefaler vi å bruke en strømforsyning for hver kontroller.
5. Én fjernkontroll kan styre mer enn én kontroller.
6. Én kontroller kan styres av mer enn én fjernkontroll.
7. Du kan finne applikasjonene i butikken; kontrolleren støtter "TuyaSmart" og "SmartLife".
8. Få først tilkobling mellom kontrolleren og fjernkontrollen, og deretter legg til lampen i applikasjonen.

Før du installerer lampen, gjør tilkobling mellom lampen og kontrolleren ved hjelp av fjernkontrollen; legg deretter til lampen i applikasjonen installert på mobiltelefonen.

For å utføre disse oppgavene, senk lampen i vann ved å bruke en hvilken som helst beholder som tillater denne tilstanden."

Bruksområder for Submersibel RGB LED-pære - PAR56- 36W - DC12V - IP68 + Kontroller + Fjernkontroll - Stål 316 - STØTSIKKER - IK10:

- Bassenger

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

- Jacuzzi
- Dammer
- Fontener
- Akvarier

Vi i FactorLED garanterer kvaliteten på våre produkter og tilbyr alle nødvendige elementer for distribusjon, import eller engros salg, inkludert teknisk informasjon om hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

