

Rörelsesensor - Statisk - för LED-profiler - 12V - 24V



Produktkode:

Referens: 2680

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 2680
Nominell spänning: DC 12-24V
Byggmaterial: Aluminium + PC
Öppningsvinkel (°): 180°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 20.000
Mått (mm): 36x10x11 mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Kraftcykel: 100.000
ytterligare information: 8A
Kontrolllägen: infraröd
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 8 m.
Tändningstid: 40 seg.

Produkt kort beskrivning:

Rörelsesensor avsedd för **12V-24V enfärgade LED-listprofiler**. Aktiverar belysningen automatiskt när rörelse detekteras och erbjuder en praktisk och effektiv lösning för att hålla dina utrymmen upplysta när du behöver det som mest. **Den kompakta designen möjliggör mångsidig installation i en mängd olika profiler, vilket** gör det enkelt och bekvämt att hålla dina utrymmen upplysta!

Produktbeskrivning:

Rörelsesensor - Statisk - för LED-profiler - 12V - 24V

Upptäck vår innovativa rörelsesensor som är särskilt utformad för 12V-24V enfärgade LED-profiler! Denna sensor erbjuder bekvämligheten att automatiskt tända lampor när den upptäcker rörelse, vilket ger en effektiv och praktisk lösning för dina belysningsbehov.

En av de främsta fördelarna med denna modell är dess kompakta och mångsidiga design, den kan enkelt anpassas till en mängd olika profiler och erbjuder en enkel och diskret installation.

Installationen är enkel: du behöver bara borra ett hål i profilens opala kupa för att placera sensorn, vilket garanterar en diskret och effektiv integration. När sensorn är installerad aktiverar den LED-listen så snart den upptäcker en rörelse och håller den påslagen i 40 sekunder efter att rörelsen har upphört, vilket ger den perfekta mängden ljus när du behöver det som mest.

Med vår rörelsesensor får du smart och effektiv belysning som anpassar sig efter dina behov och ger komfort och bekvämlighet i hemmet eller på kontoret - gör din belysningsupplevelse ännu mer praktisk och bekväm med denna innovativa enhet!

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

